

Admin-Client, Nummer unterdrücken, Ausgehende Nummer, Bearbeitungssperre, Klingelton, Lautstärke



**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

# Slot-Einstellungen im Admin-Client bearbeiten

Der UCware Server kann pro Benutzer mehrere [Durchwahlen und Slots](#) verwalten. Die verfügbaren Slots geben dabei vor, mit welchen Geräten der Benutzer auf die Telefonanlage zugreifen kann.

Darüber hinaus beeinflusst der Slot das Verhalten der angeschlossenen Endgeräte. Die entsprechenden Einstellungen können Sie im Admin-Client einzeln pro Slot und Benutzer vorgeben:

The image shows two screenshots from the UCware Admin Client. The left screenshot displays the 'Rufnummernkonfiguration' (Number Configuration) screen, where a slot for 'Tischtelefon (4)' is selected. A pop-up window shows detailed settings for this slot, including outgoing numbers, call forwarding, and display options. The right screenshot shows the 'Slot bearbeiten' (Edit Slot) screen, where various parameters like name, outgoing numbers, call forwarding, and display settings are adjustable. A sidebar on the right lists navigation options like 'Benutzer & Gruppen', 'Durchwahlen', and 'System'.



**Hinweis:**

Ab UCware 6.1 können Sie die Icons für die Anzeige der Slots im UCC-Client und am Vermittlungsarbeitsplatz anlagenweit anpassen.

Als Administrator haben Sie Zugriff auf die folgenden Einstellungen. Diese wirken sich ausschließlich auf den bearbeiteten Slot aus und bleiben auch bei einem Wechsel des angeschlossenen Endgeräts erhalten:

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
Name*	alle	Anzeigenamen des Slots festlegen.

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
Geräte-ID	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischtelefon</li> <li>• DECT</li> <li>• UCC-Client</li> <li>• Softphone</li> </ul>	<p>Wird automatisch zugewiesen.            ID anklicken, um zur Detailseite des Geräts zu gelangen.</p>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;">             Anrufmethode <span style="float: right;">▼</span> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• App</li> </ul>	<p>Anrufmethode für UCware App festlegen.</p>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;">             Externe Nummer           </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• App</li> <li>• Externes Ziel</li> </ul>	<p>Rufnummer der UCware App oder eines Externen Ziels auf dem UCware Server einbinden.</p>
<b>Ausgehende Nummer</b> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; background-color: #f9f9f9;">Intern ▼</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; background-color: #f9f9f9;">Extern ▼</div> </div>	alle außer Externes Ziel	<p>Übermittelte Rufnummer für ausgehende Anrufe auswählen (CLIP).</p>
<b>Nummer unterdrücken</b> <div style="display: flex; gap: 20px;"> <div><input type="checkbox"/> Intern</div> <div><input type="checkbox"/> Extern</div> </div>		<p>Übermittlung der Rufnummer bei ausgehenden Anrufen verhindern (CLIR).</p>
<b>Anruflautstärke</b> <span style="float: right;"></span>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischtelefon</li> <li>• UCC-Client</li> </ul>	<p>Lautstärke der Sprechverbindung festlegen.</p>
<b>Klingellautstärke</b> <span style="float: right;"></span>		<p>Lautstärke des Klingeltons festlegen.</p>
<b>Displayhelligkeit</b> <span style="float: right;"></span>		<p>Helligkeit des Displays festlegen.</p>
<input type="checkbox"/> Bei Inaktivität dimmen		<p>Display automatisch dimmen.</p>
<b>Statusinformationen Tischtelefon</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischtelefon</li> </ul>	<p>Statusinformationen in Hauptansicht des Telefondisplays einblenden. Wenn mehrere Optionen aktiv sind, erfolgt die Anzeige ggf. im Wechsel. Wirkt sich nur auf unterstützte Tischtelefone von Snom und Yealink aus.</p>
<input checked="" type="checkbox"/> Verpasste Anrufe		
<input checked="" type="checkbox"/> Verpasste Warteschlangen-Anrufe		
<input checked="" type="checkbox"/> Warteschlangen-Status		
<input checked="" type="checkbox"/> DND, zusätzlich zur Standardanzeige		
<input checked="" type="checkbox"/> Bedingte Rufumleitungen		

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
<b>Einstellungen für Benutzer sperren</b> <input type="checkbox"/> Name	alle	Einstellung(en) im <a href="#">UCC-Client des Benutzers</a> sperren und ausgrauen.
<input type="checkbox"/> Lautstärke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischtelefon</li> <li>• UCC-Client</li> </ul>	
<input type="checkbox"/> Rufnummer unterdrücken	alle außer Externes Ziel	
<input type="checkbox"/> Ausgehende Rufnummer		
<input type="checkbox"/> Nebenstellen	alle	
<input type="checkbox"/> Warteschlangenzuordnung		
<input type="checkbox"/> Displaybeleuchtung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischtelefon</li> </ul>	
<input type="checkbox"/> Statusinformationen Tischtelefon		
<input type="checkbox"/> Anrufmethode	<ul style="list-style-type: none"> <li>• App</li> </ul>	
<input type="checkbox"/> Externe Nummer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• App</li> <li>• Externes Ziel</li> </ul>	
<b>SIP-Zugangsdaten</b>  <b>Identität</b> sip:gerd.gudlat_1@172.17.2.1 <b>Benutzer</b> gerd.gudlat_1 <b>Passwort</b> zhR7TT9y8QHSJZ1B <b>Server</b> 172.17.2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Softphone</li> </ul>	<a href="#">SIP-Client eines Drittanbieters auf dem UCware Server einbinden.</a>

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer\\_gruppen/benutzer/rnkonf\\_slots](https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/rnkonf_slots)

Last update: **25.11.2024 11:23**

