

Admin-Client, Anbindung, Telefone



Versionshinweis:

Dieser Artikel wurde für UCware 6.1 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Endgeräte anzeigen und bearbeiten



Achtung:

Störungen oder Ausfälle durch unsachgemäße Einstellungen. Lassen Sie die beschriebenen Komponenten nur von erfahrenem Fachpersonal einrichten. Sichern Sie vorab einen Snapshot der Anlage. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den UCware Support.

Der UCware Server registriert angebundene Telefone und Softphones fortlaufend in seiner Datenbank. Unter **Provisionierung > Geräte** können Sie eine entsprechende Liste anzeigen und die enthaltenen Geräte bei Bedarf bearbeiten.

Aufbau und Funktionen der Geräteliste

Die Einträge der Geräteliste werden automatisch bei der Erstanbindung eines Geräts oder Clients generiert und bleiben danach dauerhaft erhalten.



Hinweise zur Anbindung:

- Tischtelefone müssen über das VoIP-Netzwerk angeschlossen und **provisioniert** werden.
- DECT-Handsets müssen einem angeschlossenen DECT-System von **Snom** bzw. **Gigaset** hinzugefügt werden.
- Für den UCC-Client/VAP und andere Softphones muss ein geeigneter **Slot** eingerichtet werden.

UCware Admin Client

Geräte

Filter
gerd

| | Kennung | Typ | Nebenstelle | Benutzer | Name | Aktuelle Firmware | Standort | Hersteller | Modell | IP-Adresse | Konfiguration neu laden |
|--|--------------------|--------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|----------|------------|--------|--------------|-------------------------|
| | gerd.gudlat_webrtc | webrtc | 950028 | gerd.gudlat | Telefon gerd.gudlat_webrtc | | | ucware | webrtc | | |
| | 000413930BE7 | mac | 950060 | gerd.gudlat | Telefon 000413930BE7 | 10.1.54.13 | | snom | 385 | 172.17.2.124 | |
| | gerd.gudlat | sip-ua | 950065 | gerd.gudlat | Telefon gerd.gudlat | | | ucware | sip-ua | | |
| | gerd.gudlat_app | app | 950066 | gerd.gudlat | Telefon gerd.gudlat_app | | | ucware | app | | |
| | 0298D0FE7C | ipei | 950042 | gerd.gudlat | Telefon 0298D0FE7C | | | snom | m85 | | |

Elemente pro Seite 100 1 - 1 von 1


Funktionen:

Liste filtern




[Benutzerseite aufrufen](#)

 [Webinterface des Geräts aufrufen](#)

 [Gerät bearbeiten](#) (dieser Artikel)

 [Konfiguration neu laden](#)

In der Liste werden die folgenden Geräteeigenschaften angezeigt:

| Eigenschaften | Konfiguration | Anpassbar? |
|-------------------|--|---|
| Kennung | automatisch: <ul style="list-style-type: none"> • MAC • IPEI • WebRTC • App • SIP User Agent | nein |
| Typ | ⇒ Tischtelefon ⇒ DECT-Handset ⇒ UCC-Client/VAP ⇒ UCware Mobile ⇒ anderes Softphone | |
| Nebenstelle | automatisch | <ul style="list-style-type: none"> • pro Gerät mit  • global im Key-Value-Store mit NOBODY_EXTEN_PATTERN Dies wirkt sich nur auf neue Geräte aus. Nur bei Inbetriebnahme der Anlage empfohlen! |
| Benutzer | automatisch, falls vorhanden | nein |
| Name | | global im Key-Value-Store mit NOBODY_CID_NAME Dies wirkt sich nur auf neue Geräte aus. Nur bei Inbetriebnahme der Anlage empfohlen! |
| Aktuelle Firmware | automatisch | <ul style="list-style-type: none"> • pro Gerät mit  • global im Key-Value-Store Dies wirkt sich auf alle baugleichen Geräte aus. |
| Standort | manuell, optional | pro Gerät mit  |
| Hersteller | automatisch | nein |
| Modell | | |
| IP-Adresse | | |

Gerät bearbeiten

UCware Admin Client

←
Gerät

Löschen
Zurücksetzen
Speichern

| | |
|--|--|
| Kennung 000413911448 | Typ mac |
| Name * Telefon 000413911448 | |
| Hersteller snom | Modell 375 |
| Nebenste... 950012 ✎ | |
| Verbindungsprofil tls 5061 (enp0s3) ▼ | Standort |
| IP-Adresse 172.17.2.107 | |
| Zielfirmware | Aktuelle Firmware 10.1.64.14 |
| Hinzugefügt 2023-09-19 15:14:51 | Zuletzt gesehen 2023-11-21 08:43:24 |

Codecs +
 = G.711a ✖

Gruppen
All phones
✎











Um ein Gerät anzuzeigen, klicken Sie auf am zugehörigen Listeneintrag.

Auf der Geräteseite können Sie die folgenden Eigenschaften bearbeiten.

Hinweis:
Die Funktion **Löschen** ist nur für Tischtelefone verfügbar.

| Eigenschaften | Hinweise |
|--|--|
| Name * Telefon 000413911448 | Legt eine neue Bezeichnung für das Gerät fest. Die Vorgabe basiert auf dem Schlüssel NOBODY_CID_NAME im Key-Value-Store. |
| Nebenste... 950058 ✎ | Änderungen können zu Störungen oder Ausfälle führen. Bei Bedarf mit ✎ freischalten und neue Rufnummer eingeben. Die Vorgabe basiert auf dem Schlüssel NOBODY_EXTEN_PATTERN im Key-Value-Store. |
| Verbindungsprofil tls 5061 (enp0s3) ▼ | Legt eine Netzwerk-Schnittstelle und ein Verbindungsprofil zum Austausch von SIP-Paketen und Provisionierungsdaten mit dem Gerät fest. Zur Einrichtung der Profile lesen Sie den Artikel Netzwerk-Schnittstelle einrichten . Verwenden Sie UDP, TCP und einfaches HTTP ausschließlich bei lokaler Netzwerk-Anbindung! |
| Standort Raum 3.14 | Bei Bedarf Standortbezeichnung eingeben. |
| Zielfirmware 10.1.64.14 | Wirkt sich nur auf Tischtelefone aus. Legt eine individuelle Firmware für das Gerät fest. Ansonsten gilt die für baugleiche Geräte angegebene Standard-Firmware . |

Codecs bearbeiten

| Eigenschaften | Hinweise |
|---|--|
| <p>Codecs </p> <p> G.711a </p> <p> Opus </p> <p> Speex </p>  | <p>Hersteller-Vorgabe beachten, ansonsten Voreinstellung belassen.</p> <p>Codecs bei Bedarf mit  hinzufügen und per Drag-and-drop mit  priorisieren.</p> |

From: <https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link: <https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/geraete/anzeigen?rev=1713859250>

Last update: 23.04.2024 08:00

