v.6.1, Admin-Client, Ausgehende Nummer

## [veraltet:] Angezeigte Rufnummern einrichten

Rechtlicher Hinweis: Beachten Sie zur Rufnummernübermittlung § 120 Telekommunikationsgesetz.

Bei ausgehenden Anrufen übermittelt der UCware Server standardmäßig eine Nummer, die der Angerufene speichern und zurückrufen kann. Benutzer der Telefonanlage können diese **ausgehende Nummer** gesondert für jeden Slot anpassen:

- im UCC-Client
- auf Tischtelefonen von Snom und Yealink
- per Tasten-Code

Generell kann ein Benutzer jede eigene Durchwahl als ausgehende Nummer verwenden. Als Administrator können Sie darüber hinaus sogenannte **angezeigte Rufnummern** zuweisen. Diese lenken Rückrufe für den Benutzer bei Bedarf auf andere Ziele – beispielsweise eine Warteschlange oder eine Mobilnummer.

Im Admin-Client können Sie pro Benutzer unterschiedliche Rufnummern für die Anzeige bei internen und externen Anrufzielen festlegen:

UCware Admin Cli	ent		=	Gerd Gudlat	← Rufnummer	<u> </u>	Admin
♣ Benut	tzer	Löschen Zurücksetzen	Speichern	Rufnummernkonfiguration	Eigene Nummern 415	Eigene Nummern 415 425	- Client (links) erhält der Benut
└:  Angezeigte    1,  01729973	e Rufnummern (intern) 1185 3 300 + e Rufnummern (extern) 4747 8	2 Rufnummer(n) 2 Rufnummer(n)		Slot bearbeiten Slot: UCC-Client (3) Typ: UCC-Client Name * UCC-Client Erforderlich Ausgehende Nummer Nummer unterdrücken Klingellautstärke	425 Andere Nummern 01729973185 300 Intern * 415 Intern Intern	Andere Nummern 4545 4747 Extern * 415 Extern	Benut zer je Zwei Rufnu mmer n zur Anzei ge bei intern en und exter nen Zialez
Nummer Rufnumme	rnkonfiguration			- Anruflautstärke		Zurücksetzen <mark>Speiche</mark>	n Client n Client n client n client n cr diese n cr n cliese
							anstel le seiner eigen en Durch wahle n als ausge hende Num mern festle gen (recht s).
							Altern ativ könne n Sie die ausge hende

Last update: 25.09.2024 archiv:6\_1:adhandbuch:benutzer\_gruppen:benutzer:clip https://wiki.ucware.com/archiv/6\_1/adhandbuch/benutzer\_gruppen/benutzer/clip 08:55

ttzer Löschen Zurücksetzen Speichern Re Rufnummern (intern) 3185 ⊗ 300 ⊗ + Rufnummern (extern) 4747 ⊗ Löschen Zurücksetzen Rufnummern (ktern) 2 Rufnummer(n) Argehende Nummer(n) Argehende
+ Slot: UCC-Client (3) Gerätety: UCC-Client (3) UCC-Client 2 Erforderlich Ausgehende Nummer 425 425 4747 425 4747 425 4747 425 4747 4545 4747 4747 4545 4747

Um einem Benutzer angezeigte Rufnummern zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

ħ	← Benutzer	Löschen Zurücksetzen	Speichern
:			
<b>U</b>	Angezeigte Rufnummern (intern)	2 Rufnummer(n)	^
t↓	01729973185 ⊗ 300 ⊗		
Ű	Nummer 🗕		
Ð			
\$	Angezeigte Rufnummern (extern)	2 Rufnummer(n)	^
	4545 😒 4747 ⊗		
	Nummer +		

- 1. Erstellen oder bearbeiten Sie einen Benutzer.
- 2. Erstellen Sie mindestens einen Slot und eine Durchwahl.

- 3. Klappen Sie das gewünschte Widget für Angezeigte Rufnummern per Klick aus.
- 4. Geben Sie die gewünschte **Nummer** ein.
- 5. Klicken Sie auf + .
- 6. Wiederholen Sie Schritt 4 und 5, bis Sie alle erforderlichen Nummern erfasst haben.
- 7. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf im zweiten Widget.
- 8. Löschen Sie nicht mehr benötigte Nummern bei Bedarf mit 🤍



9. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Um eine gespeicherte Nummer bei ausgehenden Anrufen des Benutzers zu übermitteln, lesen Sie den Artikel Slot-Einstellungen im Admin-Client bearbeiten.

From: https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/6\_1/adhandbuch/benutzer\_gruppen/benutzer/clip

Last update: 25.09.2024 08:55