Cisco, Gigaset, Snom, Unify, Yealink, Tasten-Code, Werkseinstellungen

Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die von UCware unterstützten Tischtelefone und DECT-Handsets auf Werkseinstellungen zurücksetzen (factory reset). Dies ist in der Regel erforderlich, bevor Sie ein gebrauchtes Gerät am UCware Server in Betrieb nehmen können.

Hersteller / Modell	Gerätetyp	Anleitung
	Condicityp	
Snom HD10x	Hospitality-Telefone	1. An der <i>Basis</i> Vol+ länger als 5 Sekunden gedrückt halten.
		2. An der <i>Basis</i> nacheinander die die folgenden Tasten drücken:
		° Vol- Vol+ Vol- Vol+ Vol-
		° Kurzwahl oben links
		Kurzwahl oben rechts
		Kurzwahl oben links
Snom HD35xW	Hospitality-Telefone	• An der <i>Basis</i> 🛛 9 9 🛛 # eingeben.
Snom Dxxx	Tischtelefone	1. Gerät mit 🔲 🗇 # # neustarten.
		2. Beim Neustart
		3. Im Bootloader mit 1 <i>Settings reset</i> auswählen.
Yealink	Tischtelefone	1. OK gedrückt halten.
		2. Wiederherstellung mit OK bestätigen.
Gigaset	DECT-Handsets	1. Auflegen gedrückt halten, um Gerät auszuschalten.
		2. 1 4 7 gedrückt halten.
		3. Gleichzeitig Auflegen gedrückt halten, bis sich das Gerät einschaltet.
		4. Wenn <i>Service</i> angezeigt wird, 7 6 2 eingeben.
		5. Im Service-Menü <i>Handset Reset</i> auswählen und mit <i>OK</i> bestätigen.
Snom Mxx	DECT-Handsets	1. Hauptmenü aufrufen.
		2. 7 3 7 8 4 2 3 D eingeben.
		3. Im Service-Menü <i>Master reset</i> auswählen und mit <i>Ja</i> bestätigen.

Hersteller / Modell	Gerätetyp	Anleitung
Cisco	Tischtelefone	 <u>Einstellungen</u>-Taste drücken. Im Menü Admin Settings > Reset Settings > All auswählen und mit Reset bestätigen.
Unify	Tischtelefone	 Gleichzeitig 2 8 9 drücken. Als PIN 1 2 4 8 1 6 eingeben und mit OK bestätigen.

From:

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/factory_reset?rev=1749724204

Last update: 12.06.2025 10:30