

2N, Admin-Client, Cisco, Gigaset, Snom, Unify, Yealink, Anbindung, DECT, Audiogeräte, Telefone

Unterstützte Endgeräte



Versionshinweis:

Dieser Artikel gilt für die jeweils aktuellste Version des UCware Servers. **Stand:** 09/2024

Der UCware Server ist für die Anbindung und Verwendung ausgewählter Geräte optimiert. Diese werden im Folgenden getrennt nach Anwendungsbereich aufgelistet:

- [Tischtelefone](#)
- [Konferenztelefone](#)
- [Durchsagetelefon](#)
- [DECT-Systeme](#)
- [USB-Headsets](#)
- [Türsprechstellen](#)

Beachten Sie dabei die folgenden Status-Hinweise:

EOS

End of Sale: Diese Geräte sind beim Hersteller nicht mehr erhältlich, werden aber weiterhin unterstützt und mit aktueller Firmware versorgt. Maßgeblich sind stets die Angaben des Herstellers.

EOL

End of Life: Für diese Geräte hat der Hersteller den Support eingestellt und liefert keine weiteren Firmware-Updates aus. UCware unterstützt diese Geräte, sofern die Kompatibilität mit der Telefonanlage weiterhin gegeben ist. Maßgeblich sind stets die Angaben des Herstellers.

UCware

Für diese Geräte hat UCware den Support eingestellt.



Systeminformation
Warnungen

Diese aktiven Geräte werden nicht mehr vom Gerätehersteller unterstützt:

- Yealink T41P (2)
- Snom D375 (1)

Ab UCware 5.3 zeigt der Admin-Client eine Warnung auf der Hauptseite an, wenn **EOL**-Geräte von **Snom** und/oder **Yealink** angeschlossen sind.

Tischtelefone

Voll unterstützte Telefone von Snom und Yealink erhalten die vorgegebene **Firmware** sowie Daten und **Einstellungen** des angemeldeten Benutzers automatisch vom UCware Server.

Die **Tastenbelegung** dieser Geräte lässt sich über einen grafischen Editor im UCC-Client anpassen. Darüber hinaus kann der Client die Telefone **fernsteuern** und auf **DND** setzen.

Die aufgeführten Telefone von Unify und Cisco erhalten Unterstützung in unterschiedlichem Umfang. Beachten Sie dazu die entsprechenden Hinweise in der Tabelle. Gleiches gilt für die Geräte der HD-Reihe von Snom bzw. VTech.

SIP-Telefone ohne offizielle Unterstützung lassen sich über einen Slot vom Typ [Anderes Softphone](#) ebenfalls auf der Telefonanlage einbinden. In diesem Fall beschränkt sich die Funktionalität auf Anrufe und [Tasten-Codes](#).

Filter:

Hersteller	Modell	Status	Bemerkungen
Cisco	CP-7841	aktuell	Support-Lizenz erforderlich. Bedingt unterstützt. ¹
Cisco	CP-8841	aktuell	Support-Lizenz erforderlich. Bedingt unterstützt. ¹
Snom	D140	aktuell	Voll unterstützt.
Snom	D150	aktuell	Voll unterstützt.
Snom	D305	EOL	Voll unterstützt.
Snom	D315	EOS	Voll unterstützt.
Snom	D335	aktuell	Voll unterstützt.
Snom	D345	EOL	Voll unterstützt.
Snom	D375	EOL	Voll unterstützt.
Snom	D385	aktuell	Voll unterstützt.
Snom	D712	EOL	Voll unterstützt.
Snom	D713	aktuell	Voll unterstützt.
Snom	D715	aktuell	Voll unterstützt.
Snom	D717	aktuell	Voll unterstützt.
Snom	D725	EOL	Voll unterstützt.
Snom	D735	aktuell	Voll unterstützt.
Snom	D745	EOL	Voll unterstützt.
Snom	D765	EOL	Voll unterstützt.
Snom	D785	aktuell	Voll unterstützt.
Snom	D812	aktuell	Voll unterstützt.
Snom	D815	aktuell	Voll unterstützt.
Snom	D862	aktuell	Bedingt unterstützt.
Snom	D865	aktuell	Bedingt unterstützt.
Snom	D3	EOS	Erweiterungsmodul für Snom D3xx.
Snom	D7	EOS	Erweiterungsmodul für Snom D7xx.
Snom	HD100	aktuell	Hoteltelefon. Bedingt unterstützt. ² Firmware: 1.0.0.3-0 oder höher
Snom	HD101	aktuell	Hoteltelefon mit max. 1 Handset. Bedingt unterstützt. ² Firmware Basis: 1.0.0.3-0 oder höher Firmware Handset: 1.2.15-0 oder höher
Snom	HD350W	aktuell	Hoteltelefon. Bedingt unterstützt. ² Firmware: 1.0.0.3-0 oder höher
Snom	HD351W	aktuell	Hoteltelefon mit max. 1 Handset. Bedingt unterstützt. ² Firmware Basis: 1.0.0.3-0 oder höher Firmware Handset: 1.2.15-0 oder höher
Unify	OpenStage 15 SIP	EOL	Support-Lizenz erforderlich. Bedingt unterstützt. ³ Firmware: V3 R5.8.0 SIP
Unify	OpenStage 20 SIP	EOL	Support-Lizenz erforderlich. Bedingt unterstützt. ¹ Firmware: V3 R5.8.0 SIP
Unify	OpenStage 40 G SIP	EOL	Support-Lizenz erforderlich. Bedingt unterstützt. ³ Firmware: V3 R5.21.0 SIP
Unify	OpenStage 60 SIP	EOL	Support-Lizenz erforderlich. Bedingt unterstützt. ³ Firmware: V3 R5.17.0 SIP
Unify	OpenScape CP110 SIP	aktuell	Support-Lizenz erforderlich. Bedingt unterstützt. ⁴ Firmware: V2 R0.3.1 SIP
Unify	OpenScape CP200 SIP	aktuell	Support-Lizenz erforderlich. Bedingt unterstützt. ⁴ Firmware: V1 R9.4.0 SIP
Unify	OpenScape CP205 SIP	aktuell	Support-Lizenz erforderlich. Bedingt unterstützt. ⁴ Firmware: V1 R9.4.0 SIP
Unify	OpenScape CP400 SIP	aktuell	Support-Lizenz erforderlich. Bedingt unterstützt. ³ Firmware: V1 R10.2.2 SIP
Unify	OpenScape CP700 SIP	aktuell	Support-Lizenz erforderlich. Bedingt unterstützt. ³ Firmware: V1 R9.4.1 SIP
Yealink	T41G	EOL	Voll unterstützt.
Yealink	T41S	EOL	Voll unterstützt.
Yealink	T42S	EOL	Voll unterstützt.
Yealink	T46G	EOL	Voll unterstützt.
Yealink	T46S	EOL	Voll unterstützt.
Yealink	T46U	aktuell	Voll unterstützt.

Hersteller	Modell	Status	Bemerkungen
Yealink	T48G	EOL	Voll unterstützt.
Yealink	T48S	EOL	Voll unterstützt.
Yealink	T53	aktuell	Voll unterstützt.
Yealink	T54W	aktuell	Voll unterstützt.
Yealink	T57W	aktuell	Voll unterstützt.
Yealink	EXP40	EOL	Erweiterungsmodul für Yealink T4xx.
Yealink	EXP50	aktuell	Erweiterungsmodul für Yealink T5xx.

Konferenztelefone

UCware unterstützt Hotdesking mit den aufgeführten Geräten. Die Benutzeranmeldung erfolgt dabei wie bei Tischtelefonen über das Geräteremü. Darüber hinaus kann der UCC-Client die Telefone auf [DND](#) setzen.

Hersteller	Modell	Status	Bemerkungen
Yealink	CP960	EOL	
Yealink	CP965	aktuell	
Poly / Polycom	SoundStation IP5000	aktuell	
Poly / Polycom	SoundStation IP6000	aktuell	
Poly / Polycom	SoundStation IP7000	aktuell	

Durchsagetelefon

Bisher wurde das folgende Durchsagetelefon erfolgreich mit UCware getestet:

Hersteller	Modell	Bemerkungen
Snom	PA1+	

DECT-Systeme

Bisher wurden die folgenden DECT-Systeme erfolgreich mit UCware getestet. UCware unterstützt die Einrichtung der primären DECT-Basis und die Verwaltung der zugehörigen Handsets im Admin-Client.

Filter:

Hersteller	Modell	Status	Bemerkungen
Snom	M700	EOL	All-in-One-Basis für Multi-Cell-DECT. UCware unterstützt das Hinzufügen weiterer Basen im Admin-Client.
Snom	M900	aktuell	All-in-One-Basis für Multi-Cell-DECT. UCware unterstützt das Hinzufügen weiterer Basen im Admin-Client.
Snom	M25	aktuell	Handset
Snom	M30	aktuell	Handset
Snom	M65	EOS UCware	Handset
Snom	M70	aktuell	Handset
Snom	M80	aktuell	Handset
Snom	M85	aktuell	Handset
Snom	M90	aktuell	Handset
Gigaset	N670 IP PRO	aktuell	All-in-One-Basis für Multi-Cell-DECT.
Gigaset	N870 IP PRO	aktuell	All-in-One-Basis für Multi-Cell-DECT.
Gigaset	N720 IP PRO	EOS	Manager- und Basis-Stationen für Multi-Cell-DECT.
Gigaset	N510 IP PRO	EOS	Basis für Single-Cell-DECT.
Gigaset	R700H PRO	aktuell	Handset
Gigaset	S700H PRO	aktuell	Handset
Gigaset	SL800H PRO	aktuell	Handset

USB-Headsets

Bisher wurden die folgenden USB-Headsets erfolgreich mit UCware getestet:

Hersteller	Modell	Bemerkungen
Jabra	Engage 65/75	Mit Tischtelefon.
Jabra	Evolve 65	Mit Tischtelefon.
Jabra	Evolve 75	Mit Tischtelefon & UCC-Client. Erfordert Bluetooth-Adapter Link 370. Firmware Headset: 2.38.0 Firmware BT-Adapter: 1.87.0
Jabra	Evolve2 65	Mit Tischtelefon.
Jabra	Evolve2 75	Mit Tischtelefon & UCC-Client. Erfordert Bluetooth-Adapter Link 380. Firmware Headset: 1.8.13 Firmware BT-Adapter: 1.16.0
Poly	Blackwire 3310	Firmware Headset: 1.1166.72.2047
Poly	Blackwire 3320	Firmware Headset: 1.1166.72.2047
Poly / Plantronics	Blackwire C3220	Firmware Headset: 220, 222
Yealink	BH70	Mit UCC-Client. Erfordert Bluetooth-Adapter BT51. Firmware Headset: 32.410.0.15 Firmware BT-Adapter: 13.411.251.29
Yealink	BH72	Mit UCC-Client. Erfordert Bluetooth-Adapter BT51. Firmware Headset: 9.412.0.15 9.413.0.35 Firmware BT-Adapter: 13.410.0.35 13.410.0.75
Yealink	BH74	Mit UCC-Client. Erfordert Bluetooth-Adapter BT51. Firmware Headset: 37.410.0.10 Firmware BT-Adapter: 13.410.0.75
Yealink	BH76	Mit Tischtelefon & UCC-Client. Erfordert Bluetooth-Adapter BT51. Firmware Headset: 10.413.0.15 10.413.0.40 Firmware BT-Adapter: 13.410.0.70 13.410.0.75
Yealink	UH34	Mit UCC-Client. Firmware Headset: 4.420.0.5
Yealink	WH64	Mit UCC-Client. Firmware Headset: 34.411.0.35
Yealink	WH66	Mit UCC-Client. Firmware Station: 125.435.0.10 Firmware Headset: 104.35.0.6

Türsprechstellen

Bisher wurden die folgenden Türsprechstellen erfolgreich mit UCware getestet:

Hersteller	Modell	Bemerkungen
2N	IP Solo	
2N	IP Verso	

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
<https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/supported?rev=1737131353>

Last update: **17.01.2025 16:29**

