

[2N](#), [Admin-Client](#), [Cisco](#), [Gigaset](#), [Snom](#), [Unify](#), [Yealink](#), [Anbindung](#), [DECT](#), [Audiogeräte](#), [Telefone](#)

# Unterstützte Endgeräte

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel gilt für die jeweils aktuellste Version des UCware Servers. **Stand:** 01/2025

Der UCware Server ist für die Anbindung und Verwendung ausgewählter Geräte optimiert. Diese werden im Folgenden getrennt nach Anwendungsbereich aufgelistet:

- [Tischtelefone](#)
- [Konferenztelefone](#)
- [Durchsagetelefon](#)
- [DECT-Systeme](#)
- [USB-Headsets](#)
- [Türsprechstellen](#)

Beachten Sie dabei die folgenden Status-Hinweise:

**EOS**

**End of Sale:** Diese Geräte sind beim Hersteller nicht mehr erhältlich, werden aber weiterhin unterstützt und mit aktueller Firmware versorgt. Maßgeblich sind stets die Angaben des Herstellers.

**EOL**

**End of Life:** Für diese Geräte hat der Hersteller den Support eingestellt und liefert keine weiteren Firmware-Updates aus. UCware unterstützt diese Geräte, sofern die Kompatibilität mit der Telefonanlage weiterhin gegeben ist. Maßgeblich sind stets die Angaben des Herstellers.

**UCware**

Für diese Geräte hat UCware den Support eingestellt.

**Systeminformation****Warnungen**

Diese aktiven Geräte werden nicht mehr vom Gerätehersteller unterstützt:

- Yealink T41P (2)
- Snom D375 (1)

Ab UCware 5.3 zeigt der Admin-Client eine Warnung auf der Hauptseite an, wenn **EOL**-Geräte von **Snom** und/oder **Yealink** angeschlossen sind.

## Tischtelefone

Voll unterstützte Telefone von Snom und Yealink erhalten die vorgegebene [Firmware](#) sowie Daten und [Einstellungen](#) des angemeldeten Benutzers automatisch vom UCware Server.

Die [Tastenbelegung](#) dieser Geräte lässt sich über einen grafischen Editor im UCC-Client anpassen. Darüber hinaus kann der Client die Telefone [fernsteuern](#) und auf [DND](#) setzen.

Die aufgeführten Telefone von Unify und Cisco erhalten Unterstützung in unterschiedlichem Umfang. Beachten Sie dazu die entsprechenden Hinweise in der Tabelle. Gleiches gilt für die Geräte der HD-Reihe von Snom bzw. VTech.

SIP-Telefone ohne offizielle Unterstützung lassen sich über einen Slot vom Typ [Anderes Softphone](#) ebenfalls auf der Telefonanlage einbinden. In diesem Fall beschränkt sich die Funktionalität auf Anrufe und [Tasten-Codes](#).

Filter:

| Hersteller            | Modell              | Status  | Bemerkungen                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Cisco</a> | CP-7841             | aktuell | Support-Lizenz erforderlich. Bedingt unterstützt. <sup>1</sup>                                                                                        |
| <a href="#">Cisco</a> | CP-8841             | aktuell | Support-Lizenz erforderlich. Bedingt unterstützt. <sup>1</sup>                                                                                        |
| Snom                  | D140                | aktuell | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |
| Snom                  | D150                | aktuell | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |
| Snom                  | D305                | EOL     | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |
| Snom                  | D315                | EOS     | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |
| Snom                  | D335                | aktuell | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |
| Snom                  | D345                | EOL     | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |
| Snom                  | D375                | EOL     | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |
| Snom                  | D385                | aktuell | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |
| Snom                  | D712                | EOL     | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |
| Snom                  | D713                | aktuell | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |
| Snom                  | D715                | aktuell | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |
| Snom                  | D717                | aktuell | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |
| Snom                  | D725                | EOL     | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |
| Snom                  | D735                | aktuell | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |
| Snom                  | D745                | EOL     | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |
| Snom                  | D765                | EOL     | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |
| Snom                  | D785                | aktuell | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |
| Snom                  | D812                | aktuell | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |
| Snom                  | D815                | aktuell | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |
| Snom                  | D862                | aktuell | Bedingt unterstützt.                                                                                                                                  |
| Snom                  | D865                | aktuell | Bedingt unterstützt.                                                                                                                                  |
| Snom                  | D3                  | EOS     | Erweiterungsmodul für Snom D3xx.                                                                                                                      |
| Snom                  | D7                  | EOS     | Erweiterungsmodul für Snom D7xx.                                                                                                                      |
| <a href="#">Snom</a>  | HD100               | aktuell | Hoteltelefon. Bedingt unterstützt. <sup>2</sup><br>Firmware: 1.0.0.3-0 oder höher                                                                     |
| <a href="#">Snom</a>  | HD101               | aktuell | Hoteltelefon mit max. 1 Handset. Bedingt unterstützt. <sup>2</sup><br>Firmware Station: 1.0.0.3-0 oder höher<br>Firmware Handset: 1.2.15-0 oder höher |
| <a href="#">Snom</a>  | HD350W              | aktuell | Hoteltelefon. Bedingt unterstützt. <sup>2</sup><br>Firmware: 1.0.0.3-0 oder höher                                                                     |
| <a href="#">Snom</a>  | HD351W              | aktuell | Hoteltelefon mit max. 1 Handset. Bedingt unterstützt. <sup>2</sup><br>Firmware Station: 1.0.0.3-0 oder höher<br>Firmware Handset: 1.2.15-0 oder höher |
| <a href="#">Unify</a> | OpenStage 15 SIP    | EOL     | Support-Lizenz erforderlich. Bedingt unterstützt. <sup>3</sup><br>Firmware: V3 R5.8.0 SIP                                                             |
| <a href="#">Unify</a> | OpenStage 20 SIP    | EOL     | Support-Lizenz erforderlich. Bedingt unterstützt. <sup>1</sup><br>Firmware: V3 R5.8.0 SIP                                                             |
| <a href="#">Unify</a> | OpenStage 40 G SIP  | EOL     | Support-Lizenz erforderlich. Bedingt unterstützt. <sup>3</sup><br>Firmware: V3 R5.21.0 SIP                                                            |
| <a href="#">Unify</a> | OpenStage 60 SIP    | EOL     | Support-Lizenz erforderlich. Bedingt unterstützt. <sup>3</sup><br>Firmware: V3 R5.17.0 SIP                                                            |
| <a href="#">Unify</a> | OpenScape CP110 SIP | aktuell | Support-Lizenz erforderlich. Bedingt unterstützt. <sup>4</sup><br>Firmware: V2 R0.3.1 SIP                                                             |
| <a href="#">Unify</a> | OpenScape CP200 SIP | aktuell | Support-Lizenz erforderlich. Bedingt unterstützt. <sup>4</sup><br>Firmware: V1 R9.4.0 SIP                                                             |
| <a href="#">Unify</a> | OpenScape CP205 SIP | aktuell | Support-Lizenz erforderlich. Bedingt unterstützt. <sup>4</sup><br>Firmware: V1 R9.4.0 SIP                                                             |
| <a href="#">Unify</a> | OpenScape CP400 SIP | aktuell | Support-Lizenz erforderlich. Bedingt unterstützt. <sup>3</sup><br>Firmware: V1 R10.2.2 SIP                                                            |
| <a href="#">Unify</a> | OpenScape CP700 SIP | aktuell | Support-Lizenz erforderlich. Bedingt unterstützt. <sup>3</sup><br>Firmware: V1 R9.4.1 SIP                                                             |
| Yealink               | T41G                | EOL     | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |
| Yealink               | T41S                | EOL     | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |
| Yealink               | T42S                | EOL     | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |
| Yealink               | T46G                | EOL     | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |
| Yealink               | T46S                | EOL     | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |
| Yealink               | T46U                | aktuell | Voll unterstützt.                                                                                                                                     |

| Hersteller | Modell | Status  | Bemerkungen                         |
|------------|--------|---------|-------------------------------------|
| Yealink    | T48G   | EOL     | Voll unterstützt.                   |
| Yealink    | T48S   | EOL     | Voll unterstützt.                   |
| Yealink    | T53    | aktuell | Voll unterstützt.                   |
| Yealink    | T54W   | aktuell | Voll unterstützt.                   |
| Yealink    | T57W   | aktuell | Voll unterstützt.                   |
| Yealink    | EXP40  | EOL     | Erweiterungsmodul für Yealink T4xx. |
| Yealink    | EXP50  | aktuell | Erweiterungsmodul für Yealink T5xx. |

## Konferenztelefone

UCware unterstützt Hotdesking mit den aufgeführten Geräten. Die Benutzeranmeldung erfolgt dabei wie bei Tischtelefonen über das Gerätemenü. Darüber hinaus kann der UCC-Client die Telefone auf [DND](#) setzen.

| Hersteller     | Modell              | Status  | Bemerkungen |
|----------------|---------------------|---------|-------------|
| Yealink        | CP960               | EOL     |             |
| Yealink        | CP965               | aktuell |             |
| Poly / Polycom | SoundStation IP5000 | aktuell |             |
| Poly / Polycom | SoundStation IP6000 | aktuell |             |
| Poly / Polycom | SoundStation IP7000 | aktuell |             |

## Durchsagetelefon

Bisher wurde das folgende Durchsagetelefon erfolgreich mit UCware getestet:

| Hersteller           | Modell | Bemerkungen |
|----------------------|--------|-------------|
| <a href="#">Snom</a> | PA1+   |             |

## DECT-Systeme

Bisher wurden die folgenden DECT-Systeme erfolgreich mit UCware getestet. UCware unterstützt die Einrichtung der primären DECT-Station und die Verwaltung der zugehörigen Handsets im Admin-Client.

Filter:

| Hersteller              | Modell                    | Status        | Bemerkungen                                                                                                                  |
|-------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Snom</a>    | M400                      | EOL           | All-in-One-Station für Single- oder Double-Cell-DECT.<br>UCware unterstützt das Hinzufügen beider Stationen im Admin-Client. |
| <a href="#">Snom</a>    | M700                      | EOL           | All-in-One-Station für Multi-Cell-DECT.<br>UCware unterstützt das Hinzufügen weiterer Stationen im Admin-Client.             |
| <a href="#">Snom</a>    | M900                      | aktuell       | All-in-One-Station für Multi-Cell-DECT.<br>UCware unterstützt das Hinzufügen weiterer Stationen im Admin-Client.             |
| Snom                    | M25                       | aktuell       | Handset                                                                                                                      |
| Snom                    | M30                       | aktuell       | Handset                                                                                                                      |
| Snom                    | M65                       | EOL<br>UCware | Handset                                                                                                                      |
| Snom                    | M70                       | aktuell       | Handset                                                                                                                      |
| Snom                    | M80                       | aktuell       | Handset                                                                                                                      |
| Snom                    | M85                       | aktuell       | Handset                                                                                                                      |
| Snom                    | M90                       | aktuell       | Handset                                                                                                                      |
| Gigaset                 | N510 IP PRO               | EOL           | Station für Single-Cell-DECT.<br>Firmware: 259                                                                               |
| <a href="#">Gigaset</a> | N670 IP PRO               | aktuell       | All-in-One-Station für Multi-Cell-DECT.<br>Firmware: 2.42.0                                                                  |
| Gigaset                 | N720 IP PRO               | EOL           | Manager- und Basis-Stationen für Multi-Cell-DECT.<br>Firmware: 116                                                           |
| <a href="#">Gigaset</a> | N870 IP PRO               | aktuell       | All-in-One-Station für Multi-Cell-DECT.<br>Firmware: 2.42.0                                                                  |
| Gigaset                 | R700H PRO                 | aktuell       | Handset                                                                                                                      |
| Gigaset                 | S700H PRO                 | aktuell       | Handset                                                                                                                      |
| Gigaset                 | SL800H PRO                | aktuell       | Handset                                                                                                                      |
| Spectralink             | KIRK Wireless Server 6000 | EOL           | DECT-Server                                                                                                                  |

| Hersteller  | Modell                                          | Status  | Bemerkungen  |
|-------------|-------------------------------------------------|---------|--------------|
| Spectralink | KIRK Wireless Server 6500 / IP-DECT Server 6500 | aktuell | DECT-Server  |
| Spectralink | IP-DECT Base Station                            | EOS     | DECT-Station |
| Spectralink | 72xx                                            | EOS     | Handset      |
| Spectralink | 75xx                                            | aktuell | Handset      |
| Spectralink | 76x0                                            | EOL     | Handset      |
| Spectralink | 76x2                                            | EOS     | Handset      |
| Spectralink | 77x0                                            | EOL     | Handset      |
| Spectralink | 77x2                                            | EOS     | Handset      |

## USB-Headsets

Bisher wurden die folgenden USB-Headsets erfolgreich mit UCware getestet:

| Hersteller         | Modell          | Bemerkungen                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jabra              | Engage 65/75    | Mit Tischtelefon.                                                                                                                                                               |
| Jabra              | Evolve 65       | Mit Tischtelefon.                                                                                                                                                               |
| Jabra              | Evolve 75       | Mit Tischtelefon & UCC-Client. Erfordert Bluetooth-Adapter Link 370.<br><b>Firmware Headset:</b> 2.38.0<br><b>Firmware BT-Adapter:</b> 1.87.0                                   |
| Jabra              | Evolve2 65      | Mit Tischtelefon.                                                                                                                                                               |
| Jabra              | Evolve2 75      | Mit Tischtelefon & UCC-Client. Erfordert Bluetooth-Adapter Link 380.<br><b>Firmware Headset:</b> 1.8.13<br><b>Firmware BT-Adapter:</b> 1.16.0                                   |
| Poly               | Blackwire 3310  | <b>Firmware Headset:</b> 1.1166.72.2047                                                                                                                                         |
| Poly               | Blackwire 3320  | <b>Firmware Headset:</b> 1.1166.72.2047                                                                                                                                         |
| Poly / Plantronics | Blackwire C3220 | <b>Firmware Headset:</b> 220, 222                                                                                                                                               |
| Yealink            | BH70            | Mit UCC-Client. Erfordert Bluetooth-Adapter BT51.<br><b>Firmware Headset:</b> 32.410.0.15<br><b>Firmware BT-Adapter:</b> 13.411.251.29                                          |
| Yealink            | BH72            | Mit UCC-Client. Erfordert Bluetooth-Adapter BT51.<br><b>Firmware Headset:</b> 9.412.0.15   9.413.0.35<br><b>Firmware BT-Adapter:</b> 13.410.0.35   13.410.0.75                  |
| Yealink            | BH74            | Mit UCC-Client. Erfordert Bluetooth-Adapter BT51.<br><b>Firmware Headset:</b> 37.410.0.10<br><b>Firmware BT-Adapter:</b> 13.410.0.75                                            |
| Yealink            | BH76            | Mit Tischtelefon & UCC-Client. Erfordert Bluetooth-Adapter BT51.<br><b>Firmware Headset:</b> 10.413.0.15   10.413.0.40<br><b>Firmware BT-Adapter:</b> 13.410.0.70   13.410.0.75 |
| Yealink            | UH34            | Mit UCC-Client.<br><b>Firmware Headset:</b> 4.420.0.5                                                                                                                           |
| Yealink            | WH64            | Mit UCC-Client.<br><b>Firmware Headset:</b> 34.411.0.35                                                                                                                         |
| Yealink            | WH66            | Mit UCC-Client.<br><b>Firmware Station:</b> 125.435.0.10<br><b>Firmware Headset:</b> 104.35.0.6                                                                                 |

## Türsprechstellen

Bisher wurden die folgenden Türsprechstellen erfolgreich mit UCware getestet:

| Hersteller | Modell   | Bemerkungen |
|------------|----------|-------------|
| 2N         | IP Solo  |             |
| 2N         | IP Verso |             |

- 1 1 1 Anrufe, Tasten-Codes, Remote-Wahl im Client
- 2 2 2 Anrufe, Tasten-Codes und die Tastenfunktion Externes Ziel
- 3 3 3 3 Anrufe, Tasten-Codes, Remote-Wahl im Client und die folgenden Tastenfunktionen: externes Ziel, BLF
- 4 4 4 Anrufe, Tasten-Codes, Remote-Wahl im Client und die folgenden Tastenfunktionen: externes Ziel, BLF, Anruflisten, Telefonbuch, Transfer-Taste

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/supported?rev=1739269608>

Last update: **11.02.2025 10:26**