

## **SIP-Einstellungen (Class 5; User-/Passwort-Authentifiziert)**

**Username:** Rufnummer im internationalen Format (Vorwahl ohne 0 sondern mit 49)

Mehrgeräteanschluss: Bsp. 06831-4711 = 4968314711

Anlagenanschluss mit Durchwahlen: Bsp. 06831-4711-0 = 49683147110

**Registrar/Domain:** sip.inexio.net (nur aus inexio-Netz) / sip2.inexio.net (Registrierung auch aus Fremdnetzen möglich)

**Port:** 5060

**Transport-Protocol:** UDP

**STUN-Server:** nicht benötigt

**NAT:** darf verwendet werden

**Verschlüsselung:** keine

### **Unterstützte Standards:**

**CLIPNoScreening:** möglich (über P-Preferred-Identity)

**CFU (Rufumleitung bedingungslos/direkt):** ja

**CFNR (Rufumleitung Nichterreichbarkeit):** ja

**CFB (Rufumleitung besetzt):** ja

**CLIP/CLIR:** ja

**DDI:** ja

**Partial Rerouting/Call Deflection:** ja

**Gebührenimpulse:** AOC-D (Gebührenimpuls während des Gespräches)

**DTMF:** Inband, RFC 2833, SIP INFO (empfohlen Inband und RFC 2833)

**Faxe:** keine Unterstützung von G4

**Unterstützte Codecs:** G.711a, G722, CLEARMODE, T.38

### **Weitere Hinweise:**

Im FROM-Feld muss der Username (siehe oben) stehen.

Die anzuzeigende Nummer muss im P-Preferred-Identity Header stehen, wie Sie beim Gesprächspartner angezeigt werden soll (Bsp. 06831471110)

Der UDP-NAT-Timeout der Firewall muss größer als 60s sein.

Die Packetization Time (ptime) sollte 20ms betragen.

### **Netze zum Freigeben:**

**IPv4:**

**SIP:** 77.244.109.179/32; 46.165.166.76/32

**RTP:** 77.244.109.192/28

**IPv6:**

**SIP:** 2a01:05c0:0000:0002:0000:0000:0000:0000 / 64 (normal) bzw. 2a01:5c0:0:2::4 / 64 (verkürzt)