Admin-Client, Provisionierung, Slots

Versionshinweis:
Dieser Artikel beschreibt eine neue Funktion von UCware 6.1.

Slot-Icons anpassen

Der UCware Server kann pro Benutzer mehrere Durchwahlen und Slots verwalten. Die verfügbaren Slots geben dabei vor, mit welchen Geräten der Benutzer auf die Telefonanlage zugreifen kann.

Als Administrator können Sie die Icons für die Anzeige der Slots im UCC-Client und am Vermittlungsarbeitsplatz anlagenweit anpassen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Greifen Sie per SSH auf den UCware Server zu.
2. Rufen Sie die Datenbank **asterisk** auf:

   ```
   sudo mysql asterisk
   ```
3. Passen Sie in der Tabelle **device_types** das Feld **icon** für den gewünschten **Slot-Typ** an:

   ```
   update `device_types` set `icon` = 'icon:[MATERIAL-ICON]' where `type_name` = '[SLOT-TYP]';
   ```

   Hinweis:
   Der Wert im Feld **icon** muss einem vorhandenen Material Icon entsprechen. Geben Sie den zugehörigen Namen in Kleinbuchstaben an und ersetzen Sie Leerzeichen durch Unterstriche.
4. Wiederholen Sie diesen Schritt bei Bedarf für weitere Slot-Typen.

Den korrekten Wert für den gewünschten Slot-Typ finden Sie in der folgenden Tabelle:

Slot-Typ	Geräte-Typ	Standard-Icon
mac	Tischtelefone	phone
ipei	DECT-Telefone	dock
webrtc	UCC-Client/VAP	laptop
sip-ua	Anderes Softphone	dialer_sip
mobile	Externes Ziel	settings_phone
app	UCware App	app_shortcut

Beispiel:

```
update `device_types` set `icon` =
'icon:support_agent' where `type_name` =
'webrtc';
```

Dies ersetzt das Icon für den UCC-Client durch .

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/geraete/sloticons

Last update: **25.11.2024 11:25**