

Admin-Client

# Webinterface verbundener Geräte aufrufen

IP-basierte Telefone und DECT-Systeme sind in der Regel mit einer grafischen Benutzeroberfläche (Webinterface) ausgestattet, die Sie im Browser aufrufen können. Damit lassen sich die Einstellungen und Funktionen des jeweiligen Geräts im Detail anzeigen und bei Bedarf anpassen.



**Hinweis:**

Lesen Sie hierzu stets die Dokumentation des Herstellers.

Um das Webinterface [unterstützter Geräte](#) aufzurufen, klicken Sie unter **Provisionierung > Geräte** auf hinter der zugehörigen IP-Adresse:

UCWare Admin Client

Geräte

Filter  
gerd

Kennung	Typ	Nebenstelle	Benutzer	Name	Aktuelle Firmware	Standort	Hersteller	Modell	IP-Adresse	Konfiguration neu laden
gerd.gudlat_webrtc	webrtc	950028	gerd.gudlat	Telefon gerd.gudlat_webrtc			ucware	webrtc		
000413930BE7	mac	950060	gerd.gudlat	Telefon 000413930BE7	10.1.54.13		snom	385	172.17.2.124	
gerd.gudlat	sip-ua	950065	gerd.gudlat	Telefon gerd.gudlat			ucware	sip-ua		
gerd.gudlat_app	app	950066	gerd.gudlat	Telefon gerd.gudlat_app			ucware	app		
0298D0FE7C	ipei	950042	gerd.gudlat	Telefon 0298D0FE7C			snom	m85		

Elemente pro Seite 100 1 - 1 von 1

Anschließend müssen Sie sich als Geräte-Administrator auf der Login-Seite des Interfaces authentisieren. Die dafür erforderlichen Anmeldedaten sind unter den folgenden Schlüsseln im **System > Key-Value-Store** hinterlegt:

	Admin-Name	Passwort
<b>Snom</b> Tischtelefone	<b>Schlüssel:</b> SNOM_PROV_HTTP_USER <b>Standardwert:</b> admin	<b>Schlüssel:</b> SNOM_PROV_HTTP_PASS <b>Standardwert:</b> sn0m
<b>Snom</b> DECT-Stationen	<b>Schlüssel:</b> SNOM_IPDECT_PROV_HTTP_USER <b>Standardwert:</b> admin	<b>Schlüssel:</b> SNOM_IPDECT_PROV_HTTP_PASS <b>Standardwert:</b> admin (nach Ersteinrichtung: admin1)
<b>Yealink</b> Tischtelefone	<b>Schlüssel:</b> nicht vorhanden <b>Standardwert:</b> admin	<b>Schlüssel:</b> TIPTEL_YEALINK_PROV_HTTP_ADMIN_PASS <b>Standardwert:</b> 1234
<b>Polycom</b> Konferenztelefone	<b>Schlüssel:</b> POLYCOM_PROV_HTTP_USER <b>Standardwert:</b> gs	<b>Schlüssel:</b> POLYCOM_PROV_HTTP_PASS <b>Standardwert:</b> gEheiM23y89sdo23
<b>Gigaset</b> DECT-Stationen	<b>Schlüssel:</b> GIGASET_PROV_ADMIN_PASS <b>Standardwert:</b> admin	<b>Schlüssel:</b> PASSWORD <b>Standardwert:</b> password

Bei Bedarf können Sie die Standardwerte der einzelnen Schlüssel durch eigene Daten ersetzen.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCWare-Dokumentation**

Permanent link:  
<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/geraete/webinterface?rev=1713858809>

Last update: **23.04.2024 07:53**