

Admin-Client, Gigaset, Snom, Unify, Yealink



Versionshinweis:

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.2](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Weboberfläche verbundener Geräte aufrufen

IP-basierte Telefone und DECT-Systeme sind in der Regel mit einer grafischen Benutzeroberfläche (Webinterface) ausgestattet, die Sie im Browser aufrufen können. Damit lassen sich die Einstellungen und Funktionen des jeweiligen Geräts im Detail anzeigen und bei Bedarf anpassen.



Hinweis:

Lesen Sie hierzu stets die Dokumentation des Herstellers.

Um das Webinterface [unterstützter Geräte](#) aufzurufen, klicken Sie unter **Provisionierung** > **Geräte** auf hinter der zugehörigen IP-Adresse:

UCware Admin Client ? ⚙️ 👤

Geräte +

Filter gerd

Kennung	Typ	Nebenstelle	Benutzer	Name	Aktuelle Firmware	Standort	IP-Adresse	Zuletzt gesehen	Zusätzliche Aktionen
	UCC-Client	950002	gerd.gudlat						
	Yealink T46G	950003	gerd.gudlat		82.0.30		172.17.2.103		
	Snom D862	950005	gerd.gudlat		10.1.152.12		172.17.2.107		
	Snom M85	950018	gerd.gudlat						
	Softphone	950019	gerd.gudlat						
	App	950020	gerd.gudlat						

Elemente pro Seite < < > >

Anschließend müssen Sie sich als Geräte-Administrator auf der Login-Seite des Interfaces authentisieren. Die dafür erforderlichen Anmeldedaten sind im **System** > **Key-Value-Store** hinterlegt:

Hersteller und Gerätetyp	Schlüssel	Standardwerte
Gigaset DECT-Stationen	Name: GIGASET_PROV_ADMIN_PASS Passwort: PASSWORD	Name: admin Passwort: password
Polycom Konferenztelefone	Name: POLYCOM_PROV_HTTP_USER Passwort: POLYCOM_PROV_HTTP_PASS	Name: gs Passwort: gEheiM23y89sdo23
Snom Tischtelefone	Name: SNOM_PROV_HTTP_USER Passwort: SNOM_PROV_HTTP_PASS	Name: admin Passwort: sn0m
Snom Hoteltelefone (HD-Reihe)	Name: — Passwort: VTECH_PROV_HTTP_PASS	Name: admin Passwort: admin
Snom DECT-Stationen	Name: SNOM_IPDECT_PROV_HTTP_USER Passwort: SNOM_IPDECT_PROV_HTTP_PASS	Name: admin Passwort: admin (nach Ersteinrichtung: admin1)
Unify Tischtelefone	Name: — Passwort: OPENSTAGE_ADMIN_PASSWORD	Name: — Passwort: 021246
Yealink Tischtelefone	Name: — Passwort: YEALINK_PROV_HTTP_ADMIN_PASS	Name: admin Passwort: 1234

Last
update: 13.09.2024 12:46 adhandbuch:provisionierung:geraete:webinterface <https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/geraete/webinterface?rev=1726231572>

Bei Bedarf können Sie die Standardwerte der einzelnen Schlüssel durch eigene Daten ersetzen.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/geraete/webinterface?rev=1726231572>

Last update: **13.09.2024 12:46**