


[Admin-Client](#), [UCC-Client](#), [Systemeinstellungen](#), [Tastenbelegung](#)

## Telefonmodelle im UCC-Client ausblenden


Benutzer eines Tischtelefons können die zugehörigen Funktionstasten bequem über die  **Tastenbelegung** des UCC-Clients konfigurieren. Der grafische Editor erlaubt dabei individuelle Tastenprofile für mehrere Modelle.



### Hinweis:

Voraussetzung ist, dass das Gerät von UCware [unterstützt](#) wird.

Als Administrator haben Sie die Möglichkeit, die Auswahl der im UCC-Client konfigurierbaren Telefonmodelle global vorzugeben.

Hinterlegen Sie dazu die zugehörigen Modellnummern im  **Key-Value-Store**.



Die Schlüssel dafür lauten wie folgt:

- **PROV\_MODELS\_ENABLED\_SNOM:**  
Hier sind nur Modellnummern **ohne Buchstaben** zulässig.
- **PROV\_MODELS\_ENABLED\_TIPTEL\_YEALINK:**  
Hier sind nur Modellnummer **mit Kleinbuchstaben** zulässig.

Trennen Sie mehrere Werte mit Komma und/oder Leerzeichen.

Um alle unterstützten Modelle eines Herstellers in der  **Tastenbelegung** des UCC-Clients anzuzeigen, geben Sie als Wert \* ein.



### Hinweis:

Wenn Sie ein Modell nachträglich ausblenden, bleiben bereits konfigurierte Tastenfunktionen auf den Geräten erhalten.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/kvs/telefonmodelle\\_ausblenden?rev=1688397294](https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/kvs/telefonmodelle_ausblenden?rev=1688397294)

Last update: **03.07.2023 15:14**