Archivierter Artikel:
Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie hier.

[veraltet:] Endgeräte-Slot bearbeiten

Hinweis:
Um diese Funktion für einen neu erstellten Slot freizuschalten, speichern Sie diesen zunächst.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die unterschiedlichen Einstellungen von Endgeräte-Slots individuell anpassen und bei Bedarf für die Bearbeitung durch den jeweiligen Benutzer sperren.

Um die Einstellungen von Rufnummern anzupassen, lesen Sie den Artikel Benutzer-Durchwahlen im Admin-Client bearbeiten.

Grundlagen

Die Erstellung und Bearbeitung von Slots erfolgt auf der Detailseite des jeweiligen Benutzers:

Benutzer & Gruppen > Benutzer > [Benutzername]

Die verfügbaren Slots werden hier im oberen Bereich der **Rufnummernkonfiguration** angezeigt:

[



]

Über die zugehörigen Schaltflächen können Sie die Einstellungen der einzelnen Slots individuell anpassen:

[


Slot: Telefon Büro (165)
Gerätetyp: Tischtelefon
Name *
Tischtelefon Artmann
Geräte-ID
15
Erforderlich
Nummer intern unterdrücken
Nummer extern unterdrücken
Ausgehende Nummer intern
416
Ausgehende Nummer extern
416
Anruflautstärke
8
Klingellautstärke
8
Einstellungen für Benutzer sperren
Name
Lautstärke
Rufnummer unterdrücken
Ausgehende Rufnummer
Nebenstellen
Abbrechen
Zurücksetzen
Speichern

]

[


SIP-Zugangsdaten
Identität sip:armin.artmann_1@172.17.2.1
Benutzer armin.artmann_1
Passwort SsYOkklAVWy1Mm4G
Server 172.17.2.1

]
[



]

Hinweis:
Alle Einstellungen wirken sich ausschließlich auf den gewählten Slot aus und bleiben auch nach einem Austausch des zugehörigen Endgeräts erhalten.

Eigenschaft	Aktionen	Bemerkungen
Name *	*Slot-Name für die Anzeige im UCC- und Admin-Cient eingeben.*	*Pflichtangabe
Mobilnummer	*Rufnummer zur Einbindung von Handys oder anderen externen Endgeräten eingeben.*	Nur bei Handy-Slots.
Nummer intern unterdrücken Nummer extern unterdrücken	*Rufnummernanzeige für ausgehende Anrufe aktivieren/deaktivieren.*	Nicht bei Handy-Slots.
Ausgehende Nummer intern Ausgehende Nummer extern	*Angezeigte Rufnummer für ausgehende Anrufe auswählen.*	
Klingellautstärke 8	*Klingeltonlautstärke des Endgeräts festlegen.*	Wirksam nur bei Tischtelefonen und beim UCC-Client.
Anruflautstärke 8	*Anruflautstärke des Endgeräts festlegen.*	Schaltet das Endgerät nicht stumm.
Einstellungen für Benutzer sperren		

Eigenschaft	Aktionen	Bemerkungen
Name Lautstärke Rufnummer unterdrücken Ausgehende Rufnummer Nebenstellen	*Bearbeitungssperre für die Eigenschaft im UCC-Client des Benutzers aktivieren/deaktivieren.* Graut die jeweilige Option im UCC-Client aus.	Nicht bei Handy-Slots.
Mobilnummer		Nur bei Handy-Slots.

Im UCC-Client des Benutzers werden die Voreinstellungen anschließend angezeigt:

[



]

[



]

Schritt für Schritt

Um einen Slot zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Übersichtsseite **Benutzer & Gruppen > Benutzer** auf und klicken Sie auf den gewünschten Benutzer.



2. Erstellen und speichern Sie bei Bedarf die benötigten Slots.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche des gewünschten Slots.



4. Bearbeiten Sie das (*Pflicht-)Feld und alle gewünschten Einstellungen im zugehörigen Pop-up.
   Beachten Sie dazu die Tabelle unter Grundlagen.
5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit Speichern.
6. Um das Pop-up zu schließen, klicken Sie auf Abbrechen oder in einen Bereich außerhalb des Pop-ups.

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/rnkonf_slots?rev=1688136028

Last update: **30.06.2023 14:40**