- Aktuell
- < 6.1

v.6.1, Admin-Client, Provisionierung

# [veraltet:] Provisionierungsprofil auf Geräte anwenden



Störungen oder Ausfälle durch unsachgemäße Einstellungen. Lassen Sie die beschriebenen Komponenten nur von erfahrenem Fachpersonal einrichten. Sichern Sie vorab einen Snapshot der Anlage. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den UCware Support.

Der UCware Server provisioniert unterstützte Telefone bei Bedarf mit ausgewählten Einstellungen. Dazu greift er auf entsprechende Provisionierungsprofile zurück. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ein solches Profil auf eine Gruppe von Telefonen anwenden.

## Grundlagen

Provisionierungsprofile sind auf Geräte oder Benutzer anwendbar. Im ersten Fall gilt die enthaltene Konfiguration für alle Mitglieder der entsprechenden Telefongruppe, an denen kein Benutzer angemeldet ist.

Sobald sich ein Benutzer anmeldet, greift das Provisionierungsprofil der zugehörigen Provisonierungsgruppe auf dem betroffenen Gerät. Wenn der Benutzer keiner Provisionierungsgruppe angehört, erhält das Telefon stattdessen eine von UCware vorgegebene Standardkonfiguration.



#### **Hinweis:**

Um identische Einstellungen auf Telefonen mit und ohne Benutzeranmeldung zu erhalten, verknüpfen Sie das gewünschte Provisionierungsprofil mit einer Telefongruppe (dieser Artikel) und zusätzlich mit einer Provisionierungsgruppe.

### Schritt für Schritt

Um ein Provisionierungsprofil auf eine Telefongruppe anzuwenden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie bei Bedarf unter **Provisionierung > Parameter** ein neues Provisionierungsprofil mit der gewünschten

Alternativ: Wählen ein bestehendes Provisionierungsprofil aus und klicken Sie auf Zeigen. **UCware Admin Client** 



- 2. Notieren oder merken Sie sich die **ID** des gewünschten Profils.
- 3. Rufen Sie im Admin-Client die Detailseite 🚨 Benutzer & Gruppen > Gruppen auf.
- 4. Erstellen Sie bei Bedarf eine neue Gruppe vom Typ **Telefon**.



- 5. Weisen Sie der gewünschten Telefongruppe den **Parameter** prov\_profile zu.
- 6. Weisen Sie dem Parameter als **Wert** die ID des gewünschten Provisionierungsprofils zu.
- 7. Klicken Sie auf + .

Speichern

8. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

From:

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/6\_1/adhandbuch/provisionierung/provisionierungsprofil\_telefon?rev=1736421702

Last update: 09.01.2025 11:21

https://wiki.ucware.com/ Printed on 30.07.2025 01:56