

UCC-Client, Ausgehende Nummer



**Versionshinweis:**

Dieser Artikel beschreibt eine neue Funktion von UCware 6.0.

# Ausgehende Nummern zentral verwalten



**Hinweise:**

- Diese Funktion ist für Slots vom Typ **Externes Ziel** nicht verfügbar.
- Der Administrator kann diese Funktion vorkonfigurieren und/oder sperren.

Bei ausgehenden Anrufen übermittelt der UCware Server standardmäßig eine Nummer, die der Angerufene speichern und zurückrufen kann.

Diese **ausgehende Nummer** lässt sich im UCC-Client gesondert für jeden **Slot** anpassen:

- Wenn Sie über mehrere **Durchwahlen** erreichbar sind, können Sie je eine davon an interne und/oder externe Anrufziele übermitteln. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn Sie eingehende Rückrufe an einer einzelnen Durchwahl bündeln möchten.
- Darüber hinaus kann Ihnen der Administrator der Telefonanlage weitere **ausgehende Nummern zuweisen**. Diese weichen von Ihren eigenen Durchwahlen ab und lenken die Rückrufe stattdessen z. B. auf eine Warteschlange oder eine Mobilnummer.

Alternativ lässt sich die ausgehende Nummer gesondert auf jedem Slot **unterdrücken**.

Sie können die ausgehenden Nummern eines Slots über die **Rufnummernkonfiguration** oder auf der **Hauptseite des UCC-Clients** festlegen.

The screenshot shows the UCC-Client interface with a green header bar. The main content area is divided into several sections:

- Aktuelle Anrufe:** Keine aktuellen Gespräche.
- Anrufliste:** Keine Einträge vorhanden.
- Ausgehende Rufnummern:** This section is highlighted with a red dashed box. It shows configuration for three devices:
  - UCC-Client:** Intern: 415, Extern: 4545. A red dashed box highlights the '415' value.
  - Tischtelefon:** Intern: 415, Extern: 415.
  - DECT Telefon:** Intern: 415, Extern: 4545. A red dashed box highlights the '4545' value.
- Kontakte:** A list of contacts with columns for 'Intern' and 'Favoriten'. Contacts include Armin Artmann (416), Harald Harms (420), Birgit Bittermann (427), Iris Immsee (417), Clara Carlsen (428), Karl Kaminski (418), Cora Cornelsen (434), Lothar Lenz (421), Gerd Gudlat (415+1), and Martin Moll (419).
- Number Selection Panels:** On the right side, there are two panels with red borders. The top one is titled 'Eigene Nummern' and shows '415' under 'Eigene Nummern' and '500' under 'Andere Nummern'. The bottom one is also titled 'Eigene Nummern' and shows '415' under 'Eigene Nummern', '4545' under 'Andere Nummern', and '4747' at the bottom.

Im zweiten Fall gehen Sie wie folgt vor:

1. Blenden Sie auf der Hauptseite das [Widget](#) **Ausgehende Rufnummern** ein.
2. Wählen Sie unter dem gewünschten Slot eine ausgehende Nummer für **interne** und/oder **externe** Anrufziele aus.
3. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf mit weiteren Slots.

Der UCC-Client übernimmt die Einstellungen automatisch.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

[https://wiki.ucware.com/archiv/6\\_1/benutzerhandbuch/hauptseite/telefonieren/clip\\_widget?rev=1705070370](https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/benutzerhandbuch/hauptseite/telefonieren/clip_widget?rev=1705070370)

Last update: **12.01.2024 14:39**