

UCC-Client, Benutzeroberfläche

**Versionshinweis:**Dieser Artikel wurde für [UCware 6.0.7](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

## Anrufanzeige des UCC-Clients anpassen

Unter  **Einstellungen > Telefonie** können Sie die Anzeige von Anrufen und zugehörigen Daten im UCC-Client anpassen. Dabei haben Sie Zugriff auf die folgenden Einstellungen:

Einstellung	Beschreibung
<b>Signalisierung</b> <input checked="" type="checkbox"/> Benachrichtigungen anzeigen	Ein- und ausgehende Anrufe über Benachrichtigungsdienst des Betriebssystems anzeigen.
Signalisierung übernehmbarer Anrufe ▼	Zusätzliche Anzeige-Methode für <a href="#">übernehmbare Anrufe</a> festlegen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• keine</li> <li>• Ton (einmalig)</li> <li>• Benachrichtigung</li> <li>• Ton und Benachrichtigung</li> </ul> Unabhängig davon werden übernehmbare Anrufe in den <b>Widgets Kontakte</b> und <b>Rufübernahme</b> angezeigt.
<b>Erweiterte Optionen</b> <input checked="" type="checkbox"/> Rufnummer nach dem Wählen löschen	Rufnummern nach dem Wählen automatisch aus dem Eingabefeld entfernen.
<input checked="" type="checkbox"/> Immer genauen Zeitstempel anzeigen	Genaue Uhrzeit zurückliegender Anrufe anstelle der seitdem vergangenen Zeit anzeigen.
<input checked="" type="checkbox"/> Internen Anrufernamen bevorzugen	Bei Anruferingang den gespeicherten Kontaktnamen anstelle des übermittelten Anrufernamens anzeigen. Bei inaktiver Option oder fehlendem Kontakt wird der übermittelte Name unformatiert angezeigt.
<input type="checkbox"/> Ausführliches Protokoll	Detaillierteres Ereignisprotokoll anlegen. Dies dient dem UCware Support zur Fehlersuche.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/einstellungen/telefonie?rev=1702022011>

Last update: 08.12.2023 07:53