

UCC-Client, Benutzeroberfläche

**Versionshinweis:**Dieser Artikel wurde für **UCware 6.0.7** überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Anrufanzeige des UCC-Clients anpassen



Unter **Einstellungen > Telefonie** können Sie die Anzeige von Anrufen und zugehörigen Daten im UCC-Client anpassen. Dabei haben Sie Zugriff auf die folgenden Einstellungen:

Einstellung	Beschreibung
Signalisierung ☒ Benachrichtigungen anzeigen	Ein- und ausgehende Anrufe über Benachrichtigungsdienst des Betriebssystems anzeigen.
Signalisierung übernehmbarer Anrufe 	Zusätzliche Anzeige-Methode für übernehmbare Anrufe festlegen: • keine • Ton (einmalig) • Benachrichtigung • Ton und Benachrichtigung Unabhängig davon werden übernehmbare Anrufe in den Widgets Kontakte und Rufübernahme angezeigt.
Erweiterte Optionen ☒ Rufnummer nach dem Wählen löschen	Rufnummern nach dem Wählen automatisch aus dem Eingabefeld entfernen.
☒ Immer genauen Zeitstempel anzeigen	Genaue Uhrzeit zurückliegender Anrufe anstelle der seitdem vergangenen Zeit anzeigen.
☒ Internen Anrufernamen bevorzugen	Bei Anrufeingang den gespeicherten Kontaktnamen anstelle des übermittelten Anrufernamens anzeigen. Bei inaktiver Option oder fehlendem Kontakt wird der übermittelte Name unformatiert angezeigt.
☐ Ausführliches Protokoll	Detaillierteres Ereignisprotokoll anlegen. Dies dient dem UCware Support zur Fehlersuche.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/einstellungen/telefonie?rev=1724742268>
Last update: **27.08.2024 07:04**