

Nummer unterdrücken (CLIR)



Hinweise:

- Diese Einstellung ist für Slots vom Typ **Externes Ziel** nicht verfügbar.
- Der Administrator kann diese Funktion vorkonfigurieren und/oder sperren.

Bei ausgehenden Anrufen übermittelt der UCware Server standardmäßig eine Nummer, die der Angerufene speichern und zurückrufen kann.

Diese [ausgehende Nummer](#) lässt sich gesondert auf jedem [Slot](#) für interne und/oder externe Anrufziele unterdrücken. Dadurch bleiben Sie bei ausgehenden Anrufen mit dem **zugehörigen** Endgerät anonym und sind für direkte Rückrufe nicht erreichbar.

✖

Slot bearbeiten

Slot: Telefon (190) Gerät abmelden

Typ: Tischtelefon

Name *
Telefon

Erforderlich

	Intern *	Extern *
Ausgehende Nummer	416	416
	<small>Erforderlich</small>	<small>Erforderlich</small>
Nummer unterdrücken	<input checked="" type="checkbox"/> Intern	<input type="checkbox"/> Extern

Klingellautstärke

 8

Anruflautstärke

 8

Displayhelligkeit

 5 Bei Inaktivität dimmen

Zurücksetzen
Speichern

Um die ausgehenden Nummern eines Slots und des angeschlossenen Geräts zu unterdrücken, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf
2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot.
3. Um die ausgehende Nummer bei **internen** und/oder **externen** Anrufen zu unterdrücken, setzen Sie den zugehörigen Schalter auf

Um die Nummer wieder zu übermitteln, setzen Sie den Schalter auf

4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit Speichern.



Hinweis:

Um die ausgehenden Nummern auf mehreren Endgeräten zu unterdrücken, wiederholen Sie diese Vorgehensweise mit den entsprechenden Slots.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/nummer_verstecken?rev=1706719597

Last update: **31.01.2024 16:46**