

Vermittlungsarbeitsplatz, UCC-Client, Rufnummernkonfiguration, Slots



**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

## Externes Ziel einbinden



**Hinweise:**

- Für diese Funktion ist ein Slot vom Typ **Externes Ziel** erforderlich.
- Der Administrator kann Einstellungen dieses Slots [vorkonfigurieren](#) und/oder sperren.

Über die  [Rufnummernkonfiguration](#) können Sie bei Bedarf die Rufnummer eines externen Endgeräts auf dem UCware Server einbinden. Sobald Sie eine Ihrer **internen Nummern** auf dem zugehörigen Slot aktivieren, ist diese auf dem **externen Gerät** erreichbar.

### Eigene Slots

Telefon DECT Client **Externes Ziel**

### Slot bearbeiten

**Slot: Externes Ziel (28)**  
Typ: Externes Ziel

Name\*  
**Externes Ziel**

---

Erforderlich

**Externe Nummer\***

---

Nummer darf nur aus Ziffern bestehen

Zurücksetzen Speichern

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot vom Typ **Externes Ziel**.
3. Geben Sie die **Rufnummer** des externen Geräts ein.



**Datenschutzhinweis:**



Die Nummer ist für Administratoren der Telefonanlage sichtbar.

Speichern

- Übernehmen Sie die Einstellung mit **Speichern**.
- Aktivieren Sie mindestens eine Ihrer internen Rufnummern auf dem Slot.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

[https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/rn\\_extern](https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/rn_extern)

Last update: **29.04.2025 08:06**