


Admin-Client, Berechtigungen, Fax


Faxfunktionen einrichten

Der UCware Server unterstützt das Senden und Empfangen von Faxen über entsprechende Geräte oder direkt am Rechner. Der UCC-Client bietet zu diesem Zweck ein eigenes Modul, mit dem sich die gewünschten Dokumente [hoch-](#) bzw. [herunterladen](#) lassen.

**Hinweis:**
Für den Versand eignen sich ausschließlich PDF-Dateien – idealerweise DIN A4 in schwarz-weiß, ohne Graustufen.

Grundlagen

Fax-Berechtigung

Benutzer können auf das  **Fax-Management** des UCC-Clients zugreifen, wenn Sie die [Berechtigung](#) fax über mindestens eine Fax-Gruppe ausüben:

UCware Admin Client

Gruppe: kundenbetreuer Löschen Zurücksetzen Speichern

Benutzer

sandra.singer karl.kaminski gerd.gudlat

Berechtigungen der Gruppe kundenbetreuer 1 Berechtigung(en)

Berechtigung(en)

fax

Auf Gruppe

faxe_verwaltung – Fax Verwaltung

Fax-Management

Senden

Absendenummer

Fax Zentrale (401) Fax Buchhaltung (403)

Empfänger

Datei auswählen

Keine ausgewählt

Zurücksetzen

Senden

Filter Fax

Zur Einrichtung eines Fax-Anschlusses müssen Sie diesen [erstellen](#) und einer [Gruppe vom Typ Fax](#) zuweisen. Anschließend müssen Sie einer oder mehreren Benutzergruppen die Berechtigung fax für die Faxgruppe [erteilen](#).

Eigenschaften von Fax-Anschlüssen

Im Admin-Client können Sie Fax-Anschlüsse unter  **Durchwahlen > Fax** erstellen oder zur Bearbeitung aufrufen.

Dabei können Sie die folgenden Eigenschaften konfigurieren:

Eigenschaften	Beschreibung und Optionen
Nebenstelle *	interne Fax-Nummer
Name *	Anzeigenname des Fax-Anschlusses im UCC- und Admin-Client
TSI *	vollständige Fax-Nummer mit Länder- und Ortskennzahl
Kopfzeile	Eingetragenen Text auf jeder gesendeten Seite hinzufügen.

Eigenschaften	Beschreibung und Optionen
E-Mail	Adresse für den optionalen Fax-Empfang per Mail.
<input type="checkbox"/> Sendebericht ...	Sendebericht im UCC-Client als PDF-Download anbieten. Der Bericht enthält die Versanddaten und die erste Seite des gesendeten Fax.
<input type="checkbox"/> In Dateifreigabe ...	Empfangene Faxe zusätzlich unter /var/spool/ucware/fax_share ablegen. Das Verzeichnis lässt sich im Key-Value-Store anpassen.

Schritt für Schritt

Fax-Anschluss erstellen

UCware Admin Client

Fax erstellen

Abbrechen

Erstellen und Bearbeiten

Erstellen

Nebenstelle *

401

Name *

Fax Zentrale

TSI *

+49 40 66969 401

Kopfzeile

Musterfirma - Zentrale

E-Mail

zentrale@firma.com

☐ Sendebericht erzeugen

☐ In Dateifreigabe ablegen

Gruppen

Faxe Geschäftsführung

Um einen Fax-Anschluss zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Fax-Übersicht auf:



2. Klicken Sie auf

3. Bearbeiten Sie die Eigenschaften des Fax-Anschlusses im zugehörigen Widget.

Beachten Sie dabei die Tabelle unter [Eigenschaften von Fax-Anschlüssen](#).

Funktionsfähige Fax-Anschlüsse müssen mindestens einer **Gruppe** angehören. Im gleichnamigen Widget können Sie neue Fax-Anschlüsse bei Bedarf sofort einer vorhandenen Gruppe zuweisen.

Um eine neue Gruppe für den Fax-Anschluss einzurichten, lesen Sie die beiden nächsten Abschnitte.

Erstellen

Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Faxgruppe erstellen

Um eine Faxgruppe zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Gruppenübersicht auf:

 Benutzer & Gruppen > Gruppen.

2. Klicken Sie auf .

3. Geben Sie einen **Titel** für die Anzeige der Gruppe im UCC- und Admin-Client sowie einen systeminternen **Namen** ein.

4. Wählen Sie unter **Typ** den Eintrag **Fax**.

Erstellen

5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Fax-Anschluss zuweisen

The screenshot shows the UCware Admin Client interface. At the top, there's a yellow header with the title 'UCware Admin Client' and icons for help, settings, and power. Below the header, a sidebar on the left contains icons for home, users, groups, fax, and settings. The main content area is titled 'Gruppe: kundenbetreuer' and includes buttons for 'Löschen', 'Zurücksetzen', and 'Speichern'. Under the 'Benutzer' section, three users are listed: 'sandra.singer', 'karl.kaminski', and 'gerd.gudlat'. Below this, the 'Berechtigungen der Gruppe kundenbetreuer' section shows '1 Berechtigung(en)'. A table lists the permissions: 'fax' for 'Auf Gruppe' with a '+' icon. The 'fax' permission is expanded, showing 'faxe_verwaltung --- Fax Verwaltung' with a red trash icon.

Um Benutzer für einen Fax-Anschluss zu berechtigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. **Erstellen** Sie eine Gruppe vom Typ **Benutzer**.
Alternativ verwenden Sie eine vorhandene Gruppe.
2. **Weisen** Sie dieser Gruppe den/die gewünschten Benutzer zu.
3. **Erteilen** Sie der Benutzergruppe die Berechtigung **fax** für die gewünschte Faxgruppe.

4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Speichern

Nach einem Reload des UCC-Clients sind die **Faxfunktionen** für berechtigte Benutzer verfügbar.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/durchwahlen/fax>

Last update: **11.03.2024 13:17**

