

[Vermittlungsarbeitsplatz, Anruf, Telefon steuern](#)

Telefon per VAP steuern



Mit dem Vermittlungsarbeitsplatz können Sie bei Bedarf ein angeschlossenes Telefon **steuern**. Dadurch werden Anrufe, die Sie im VAP starten oder annehmen, vollständig über dieses Gerät abgewickelt. Die [Anruhfunktionen](#) des VAP bleiben dabei am Bildschirm verfügbar. Dies ist empfehlenswert, wenn Sie mit dem VAP arbeiten, Ihre Gespräche aber nicht über Headset führen können oder möchten.

Steuern lassen sich alle [unterstützten](#) Tisch- und DECT-Telefone, auf denen Sie erreichbar sind. Dafür ist jeweils eine aktive Durchwahl auf dem zugehörigen [Slot](#) und Ihre Anmeldung als Benutzer erforderlich. Wenn der VAP keine steuerbaren Geräte erkennt und selbst nicht erreichbar ist, übernimmt er automatisch das erste Telefon, an dem Sie sich anmelden.




Allgemein

Audiogeräte

Thema




Hintergrundfarbe




Modus der Warteschlangenmitgliedschaft


☒ Klingeln ☐ Picken


Sprache


Systemsprache 

Steuern

UCC-Client 



 Tischtelefon

 DECT-Telefon

 UCC-Client

☒ Rufnummer nach dem Wählen

Um ein Telefon per VAP zu steuern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Kopfleiste des VAP auf .
2. Aktivieren Sie die erforderlichen Durchwahlen und Warteschlangen auf dem gewünschten [Slot](#).
3. Melden Sie sich am zugehörigen Telefon an.
4. Klicken Sie in der Kopfleiste des VAP auf .
5. Klicken Sie auf den Reiter **Allgemein**.
6. Wählen Sie das Telefon im Feld **Steuern** aus.

Zum Beenden der Steuerung wählen Sie stattdessen den Eintrag des



UCC-Clients.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/vaphandbuch/einstellungen/steuern>

Last update: **08.01.2024 13:50**

