

[Admin-Client, Berechtigungen, Anmeldung](#)



Versionshinweis:

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.2](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Roaming-Berechtigungen einschränken

Benutzer des UCware Servers können sich abhängig von ihren verfügbaren [Slots](#) an unterschiedlichen Gerätetypen anmelden. Der Standort des konkreten Geräts spielt dabei standardmäßig keine Rolle. Dadurch ist der Wechsel zu einem anderen Gerät gleichen Typs jederzeit möglich. Auf diese Weise unterstützt die Telefonanlage eine flexible Wahl des Arbeitsplatzes im Büro, das sogenannte **Hotdesking**.

Wenn dies nicht gewünscht ist, können Sie die zugehörige Berechtigung abschalten oder auf ausgewählte Benutzer beschränken. Dies ist unter anderem in den folgenden Fällen empfehlenswert:

- um die Funktionen der Telefonanlage pro Benutzer auf fest zugewiesene Arbeitsplätze bzw. Endgeräte zu beschränken
- um eine versehentliche Abmeldung der Benutzer von ihren Telefonen zu vermeiden – z. B. beim Betrieb von Warteschlangen, die ständig erreichbar sein müssen

Grundlagen

Zur **Anmeldung** an einem unterstützten Endgerät benötigen Benutzer einen passenden [Slot mit mindestens einer aktiven Durchwahl](#) und die Berechtigung `login`. Diese gilt nach einer Neuinstallation für die Gruppe **All Users**.

Die **Abmeldung** ist dagegen an die [Berechtigung](#) `roaming` gebunden, über die standardmäßig ebenfalls alle Benutzer verfügen.

Das Löschen dieser Berechtigung wirkt sich wie folgt aus:

Tisch- und DECT-Telefone:

- Bestehende Anmeldungen bleiben erhalten. Abmelde-Versuche schlagen fehl.
- Neuanmeldungen auf freien Geräten schlagen fehl, wenn der gewählte Slot bereits belegt ist.

UCware Clients:

The screenshot displays the UCware Admin Client interface. On the left, a mobile client interface is visible with sections for 'Rufnummernkonfiguration', 'Eigene Slots' (showing UCC-Client, Tischtelefon, and DECT Telefon), 'Eigene Rufnummern' (with numbers 415 and 425), and 'Slot bearbeiten' (showing Slot: Tischtelefon (4)). On the right, the 'Benutzer' configuration screen is shown for user 'gerd.gudlat', including fields for 'Vorname' (Gerd) and 'Nachname' (Gudlat), and a 'Rufnummernkonfiguration' table.

Rufnummer	Tisch...	DECT Telefon
415	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
425	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Am VAP und im UCC-Client (links) lässt sich die Erreichbarkeit vorhandener Slots nicht mehr aufheben. Die letzte aktive Durchwahl wird jeweils ausgegraut. Die Schaltfläche zur Abmeldung vom

Gerät bleibt ausgeblendet. Im Admin-Client ist die Abmeldung von Benutzern weiterhin möglich (rechts).

Als Administrator können Sie roaming jeder beliebigen Benutzergruppe zuweisen. Auf diese Weise können Sie die zugehörige Funktion bei Bedarf auf ausgewählte Benutzer beschränken.

Schritt für Schritt

Globale Roaming-Berechtigung löschen

UCware Admin Client

Gruppe: users Löschen Zurücksetzen Speichern

Benutzer

supervisor gerd.gudlat sandra.singer stefanie.stoll armin.artmann
ralf.ranke iris.immsee

Berechtigungen der Gruppe users 17 Berechtigung(en)




Berechtigung(en) > Auf Gruppe +

roaming	hosts --- All Hosts	
room_state	users --- All Users	

Um die standardmäßige roaming-Berechtigung aller Benutzer zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:


1. Rufen Sie die Gruppenübersicht auf:



2. Klicken Sie am Eintrag der Gruppe **All Users** auf .
3. Klappen Sie das Widget **Berechtigungen** per Klick auf.
4. Löschen Sie die Berechtigung `roaming` mit  aus der Liste.
5. Übernehmen Sie die Einstellung mit .

Roaming-Berechtigung neu zuweisen

UCware Admin Client



Gruppe: Hotdesking Löschen Zurücksetzen Speichern


Benutzer

gerd.gudlat sandra.singer armin.artmann iris.immsee

Berechtigungen der Gruppe Hotdesking 1 Berechtigung(en)

Berechtigung(en)	Auf Gruppe
roaming	hosts --- All Hosts

Um die `roaming`-Berechtigung einer anderen Benutzergruppe zu erteilen, gehen Sie wie folgt vor:

1. **Erstellen** Sie eine Gruppe vom Typ **Benutzer**.
Alternativ verwenden Sie eine vorhandene Gruppe.
2. **Weisen** Sie dieser Gruppe den/die gewünschten Benutzer zu.
3. **Erteilen** Sie der Benutzergruppe die Berechtigung `roaming` für die Gruppe `hosts`.
4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf mit weiteren Benutzergruppen.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/berechtigung/roaming

Last update: 13.09.2024 12:46

