

[Admin-Client](#), [Telefon](#), [DECT](#), [Telefonbuch](#)

Telefonbuch "Global" auf Gigaset DECT einrichten

Der UCware Server unterstützt die Einbindung und Provisionierung von [Gigaset DECT](#). Dies beinhaltet unter anderem die Anzeige von internen und externen Kontakten auf den zugehörigen [Handsets](#).

Die Kontakte werden durch Drücken der Telefonbuch-Taste in drei Kategorien angezeigt. Anders als im UCC-Client erfolgt dabei keine weitere Gliederung nach Telefonbüchern und/oder Gruppen:

- **Intern:** Diese Kategorie beinhaltet alle **Benutzer** der Telefonanlage, über die der jeweils Angemeldete die Berechtigung `view_phonebook` ausübt. Damit entspricht sie dem [internen Telefonbuch](#) des UCC-Clients.
- **Privat:** Diese Kategorie beinhaltet alle vom Benutzer selbst angelegten **Kontakte**. Damit entspricht sie den [eigenen Telefonbüchern](#) des Benutzers im UCC-Client. Die geteilten Telefonbücher anderer Benutzer bleiben unberücksichtigt.
- **Global:** Diese Kategorie beinhaltet alle **Telefonbücher**, die über die Gruppe **All Users / users** und die Berechtigung `view_phonebook` global geteilt werden. Alle anderen [geteilten Telefonbücher](#) bleiben unberücksichtigt.

Wenn die Kontakteinträge und/oder Berechtigungen fehlen, zeigt das Handset beim Aufruf der jeweiligen Kategorie eine entsprechende Meldung.

Um die Berechtigung und die Kontakteinträge für die Kategorie **Global** bereitzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. [Erstellen](#) Sie in Ihrem eigenen oder einem anderen UCC-Client mindestens ein Telefonbuch.

Alternativ verwenden Sie ein vorhandenes Telefonbuch, das Sie bei Bedarf [umbenennen](#).



Hinweis:

Wenn die Kategorie **Global** 1:1 im UCC-Client abgebildet werden soll, erstellen Sie **genau ein** Telefonbuch mit diesem Namen. Andernfalls zeigt der Client die gewünschten Kontakte verteilt auf mehrere bzw. namentlich abweichende Telefonbücher an.

2. [Erstellen](#) Sie im Admin-Client eine Gruppe vom Typ **Telefonbuch**.

Alternativ verwenden Sie eine vorhandene Gruppe.

3. [Weisen](#) Sie dieser Gruppe die gewünschten Telefonbücher zu.
4. [Erteilen](#) Sie der Benutzergruppe **All Users / users** die Berechtigung `view_phonebook` für die Telefonbuch-Gruppe.

Speichern

5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit **Speichern**.

Dadurch werden vorhandene und neue Kontakte aus den verwendeten Telefonbüchern auf DECT-Handsets von Gigaset unter der Kategorie **Global** angezeigt. Wenn darüber hinaus globaler Schreibzugriff auf die Telefonbücher erforderlich ist, erteilen Sie die Berechtigung `edit_phonebook`.



Hinweis:

Änderungen an Telefonbüchern werden auf DECT-Handsets unter Umständen erst nach längerer Wartezeit umgesetzt.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/dect/gigaset/tb?rev=1708012942>

Last update: **15.02.2024 16:02**