Tastenfunktionen im UCC-Client ausblenden

Benutzer des UCC-Clients können die Funktionstasten unterstützter Tischtelefone bequem am PC konfigurieren. Der grafische Editor der**Tastenbelegung** erlaubt dabei eine individuelle Zuweisung der gewünschten Funktionen pro Modell.

Als Administrator der Telefonanlage haben Sie die Möglichkeit, ausgewählte Tastenfunktionen global zu sperren. Dadurch stehen diese im UCC-Client nicht mehr zur Auswahl. Tasten, die bereits mit der gesperrten Funktion belegt sind, bleiben davon unberührt, solange Sie nicht neu belegt werden.

Im **Key-Value-Store (KVS)** des Admin-Clients können Sie die gewünschten Sperren für Geräte von **Snom** und **Yealink** einrichten. Die zugehörigen Schlüssel lauten wie folgt:

- `SNOM_SOFTKEY_BLACKLIST`
- `YEALINK_SOFTKEY_BLACKLIST`

Um eine Tastenfunktion zu sperren, hinterlegen Sie den zugehörigen Wert (s. Tabelle) bei einem oder beiden Schlüsseln. Trennen Sie mehrere Werte mit Komma **ohne** Leerzeichen:

Hinweis:
Achten Sie jeweils auf die korrekte Schreibung mit oder ohne vorangehendem **Unterstrich**.

Funktion	Beschreibung		Wert im KVS
Nebenstelle	Interne Nummer anrufen. Ohne BLF-Unterstützung.		`dest`
externes Ziel	Externe Nummer anrufen. Ohne BLF-Unterstützung.		`speed`
BLF	Interne Nummer anrufen oder Anruf stellvertretend für den Benutzer annehmen. Sonderfunktion: Einrichtung durch Administrator.		`blf`
Umleitung	Interne und/oder externe Anrufe zu anderer Nummer umleiten.	Nur für primäre Nummer des Benutzers wirksam. Bei erstmaliger Benutzung wird automatisch ein entsprechendes Rufumleitungsprofil erstellt und aktiviert. Beim erneuten Drücken der Taste wird das Profil angepasst, aber **nicht deaktiviert**.	`forward`
Umleitung intern			`forward_int`
Umleitung extern			`forward_ext`
Umleitung Ansage	Interne und/oder externe Anrufe zu Ansage bzw. Anrufbeantworter umleiten.		`div_anno`
Umleitung intern Ansage			`div_int_anno`
Umleitung extern Ansage			`div_ext_anno`
Umleitung AB			`div_vm`
Umleitung intern AB			`div_int_vm`
Umleitung extern AB			`div_ext_vm`
Rufumleitung WS	Interne und/oder externe Warteschlangenanrufe zu anderer Nummer umleiten. Sonderfunktion: Einrichtung durch Administrator.		`qdiv`
Rufumleitung WS intern			`qdiv_int`
Rufumleitung WS extern			`qdiv_ext`
An-/Abmelden WS	Als Warteschlangen-Agent an- oder abmelden.		`queue`
Ruhe/DND-Taste	DND ein- oder ausschalten.		`_dnd`
Menü-Taste	Gerätemenü aufrufen.		`_menu`
Gruppenpickup	Anrufe für Mitglieder der eigenen Rufannahmegruppe annehmen. Sonderfunktion: Einrichtung durch Administrator.		`gpickup`
Anruflisten	Anrufhistorie aufrufen.		`_callers`
URL	URL auf dem Telefondisplay aufrufen.		`url`
Telefonbuch	Telefonbuch aufrufen.		`_dir`
Transfer-Taste	Gehaltenen Anruf zum aktuellen Gesprächspartner durchstellen.		`_transfer`
Halten-Taste	Gespräch pausieren.		`_hold`
Konferenz-Taste	Konferenz zwischen gehaltenem und aktuellem Gespräch starten.		`_conference`
Aufnahme-Taste	Aktuelles Gespräch aufnehmen. In Standardinstallationen nicht verfügbar.		`_record`
Abwurfschaltungstaste	Sonderfunktion: Einrichtung durch Administrator.		`manager`
Rufumleitungsprofile	Menü zur manuellen Rufumleitung aufrufen.		`_cfp`

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/kvs/tastenfunktionen_ausblenden?rev=1673541821

Last update: **18.03.2023 14:47**