

[veraltet:] Anklopfen konfigurieren



Hinweis:

Diese Funktion ist nur für Benutzerrufnummern verfügbar. Sie kann vom Administrator vorkonfiguriert werden.

Als **Anklopfen** bezeichnet man einen Hörton, der im laufenden Telefonat einen parallel eingehenden Anruf für denselben Benutzer anzeigt. Dieses Signal ermöglicht Ihnen, aus laufenden Gesprächen heraus auf neue Anrufe zu reagieren und diese bei Bedarf schnell entgegenzunehmen.

Über die  [Rufnummernkonfiguration](#) können Sie die Funktion einzeln pro Rufnummer aktivieren.

Sobald **Anklopfen** aktiv ist, ertönt das entsprechende Signal in den folgenden Fällen:

- Wenn Sie bereits einen Anruf für die jeweilige Nummer entgegennehmen.
- Wenn Sie bereits einen Anruf für eine andere Nummer am selben Slot entgegennehmen.


Der parallel anrufende Teilnehmer erhält dabei stets den Freiton.



Hinweis:

Standardmäßig klingeln **alle** Geräte, auf deren Slots die gerufene Nummer aktiv ist. Dies gilt auch, wenn Sie bereits ein Telefonat für diese Nummer entgegennehmen und unabhängig von der Anklopf-Funktion. Um dieses Verhalten anzupassen, lesen Sie den Artikel [Sammelbesetzt konfigurieren](#).

Um die Funktion für eine Rufnummer anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf die gewünschte **Rufnummer**.

Rufnummernkonfiguration

Eigene Slots

Telefon

DECT

App

Client

Softph...

Eigene Rufnummern

416	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4161	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4162	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Nummer bearbeiten



Rufnummer: 416


Anklopfen
 Sammelbesetzt

Kein Rufumleitungsprofil ▾

Interner Klingelton
Bellcore 1 ▾ ▶

Externer Klingelton
Bellcore 1 ▾ ▶

3. Um **Anklopfen** zu aktivieren, setzen Sie den zugehörigen Schalter auf .
- Um **Anklopfen** bei Bedarf zu deaktivieren, setzen Sie den Schalter auf .



4. Übernehmen Sie die Einstellung mit .

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Rufnummern.

From: <https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link: https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/anklopfen?rev=1724765093

Last update: **27.08.2024 13:24**

