

[Vermittlungsarbeitsplatz](#), [UCC-Client](#), [Rufnummernkonfiguration](#), [Slots](#), [Nummer unterdrücken](#)

## Nummer unterdrücken (CLIR)



### Hinweise:

- Diese Einstellung ist für Slots vom Typ **Externes Ziel** nicht verfügbar.
- Der Administrator kann diese Funktion vorkonfigurieren und/oder sperren.

Bei ausgehenden Anrufen übermittelt der UCware Server standardmäßig eine Nummer, die der Angerufene speichern und zurückrufen kann.

Diese [ausgehende Nummer](#) lässt sich gesondert auf jedem [Slot](#) für interne und/oder externe Anrufziele unterdrücken. Dadurch bleiben Sie bei ausgehenden Anrufen mit dem **zugehörigen** Endgerät anonym und sind für direkte Rückrufe nicht erreichbar.

### Eigene Slots

Telefon

Telefon DECT Client

### Slot bearbeiten

Slot: Telefon (190) Gerät abmelden

Typ: Tischtelefon

Name \*  
Telefon

Erforderlich

	Intern *	Extern *
<b>Ausgehende Nummer</b>	416	416
<b>Nummer unterdrücken</b>	<input type="checkbox"/> Intern	<input type="checkbox"/> Extern


**Klingellautstärke**  8

**Anruflautstärke**  8

**Displayhelligkeit**  5  Bei Inaktivität dimmen

Zurücksetzen Speichern

Um die ausgehenden Nummern eines Slots und des angeschlossenen Geräts zu unterdrücken, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot.
3. Um die ausgehende Nummer bei **internen** und/oder **externen** Anrufen zu unterdrücken, setzen Sie den

zugehörigen Schalter auf .

Um die Nummer wieder zu übermitteln, setzen Sie den Schalter auf .

**Speichern**

4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit



**Hinweis:**

Um die ausgehenden Nummern auf mehreren Endgeräten zu unterdrücken, wiederholen Sie diese Vorgehensweise mit den entsprechenden Slots.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

[https://wiki.ucware.com/archiv/6\\_1/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/nummer\\_verstecken?rev=1706793712](https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/nummer_verstecken?rev=1706793712)

Last update: **01.02.2024 13:21**