1/2



Versionshinweis:

Dieser Artikel beschreibt eine neue Funktion von UCware 6.2.

Symbolerklärung zu Tray-Icons und Favicons

Ab UCware 6.2 zeigt das Anwendungssymbol des UCC-Clients Ihren Benutzerstatus und ggf. verpasste Anrufe an:



bleiben Sie zeigt Ihren Benutzer-Status Abhängig von der verwendeten Variante des UCC-Clients zeigt UCC-Client Abhängig von der verwendeten Variante des UCC-Clients wird Ihre die ErreiAb UCware 6.2 zeigt der UCC-Client die Erreichbarkeit des angemeldeten Benutzers an:

• browserbasiert:

Dabei lässt sich der Client wie eine Internetseite im Webbrowser aufrufen. Eine Installation zusätzlicher Software auf dem PC ist dafür nicht erforderlich.

• nativ:

Dabei läuft der Client als eigenständige Anwendung. Diese muss auf dem PC installiert sein. Gegenüber der browserbasierten Variante bietet der native Client zusätzliche Funktionen.

- für den nativen UCC-Client im Benachrichtigungsfeld der jeweiligen Desktopumgebung ("System Tray")
- für den browserbasierten UCC-Client im zugehörigen Tab

Auf der Hauptseite des UCC-Clients werden zwei Arten von Symbolen angezeigt.

Erläuterungen dazu finden Sie bei Bedarf unter 🥝 > 😢 Hilfe auf den folgenden Reiterkarten:

Hilfe			Hilfe							
	Kurzinfo	Statussymbole	Filterfunktionen	Über	ł	Kurzinfo	Statussymbole	Filterfunktionen	Über	
0	Verfügbar	Der Kontakt is	Der Kontakt ist über seine Rufnummer erreichbar.			Aktivieren Sie Anzeigefilter für Anrufe und Kontakte per Klick auf die zugehörige Schaltfläche. Farblich hinterlegte Filter sind aktiv.				
6	Eingehendes Gespräch	Der Kontakt er	hält aktuell einen eingehe	nden Anruf.	9	Filter	Konta suche	kte oder Rufnummern per ⁻ n.	Texteingabe	
ଓ	Ausgehendes Gespräch	Der Kontakt tä	Der Kontakt tätigt aktuell einen Anruf.			Angenommen	Anger	Angenommene Anrufe anzeigen.		
0	Aktives Gesprä	ch Der Kontakt is	Der Kontakt ist aktuell in einem Gespräch.			Abgelehnt	Abgel	Abgelehnte Anrufe anzeigen.		
("	Gehalten	Der Kontakt is	Der Kontakt ist in einem aktuellen Gespräch pausiert.			Gewählt Gewählte Rufnummern anzeigen.				
۲	DND	Der Kontakt m	öchte nicht gestört werde	n.	•	Weitergeleitet	Zu an anzeig	derer Nummer weitergeleit jen.	ete Anrufe	
٩	Offline	Der Kontakt is	r Kontakt ist nicht an der Anlage angemeldet.		Ÿ	Woanders ang	genommen anzeio	Anderswo angenommene Warteschlangen-Anrufe anzeigen.		
0	Unbekannt	Es ist kein Sta externe Rufnur	tus zu diesem Kontakt bel mmern).	kannt (z.B.	•	AB-Nachrichte	en Anrufl	, peantworter-Nachrichten a	nzeigen.	
						Auf Ansage o umgeleitet	der AB Auf Ar Anrufe	nsage oder Anrufbeantwor e anzeigen.	ter umgeleitete	
					۲	DND	Konta	kte mit Status 'Nicht störer	n' anzeigen.	
					۲	Offline	Konta	kte mit Status 'Offline' anz	eigen.	
				Schließen					Schließen	

Statussymbole zeigen die Erreichbarkeit des zugehörigen Kontakts auf der Hauptseite des UCC-Clients an.

Filtersymbole zeigen die verfügbaren Filtermöglichkeiten in den Hauptseiten-Widgets des UCC-Clients an.

Um einen Kontakt anzurufen, klicken Sie auf das zugehörige Symbol im Telefonbuch.

Um einen Filter zu aktivieren oder zu deaktivieren, klicken Sie dort auf das zugehörige Symbol.

From:

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link: https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/hilfe/app-indikatoren?rev=1727685150

Last update: 30.09.2024 08:32

en