

Snom, Anruf, Konferenz, Kontakte, Rufannahmegruppe, Telefone, Transfer

# Anrufe mit Snom Tischtelefonen



**Hinweis:**

Bei älteren Telefonen variieren die Hardwaretasten innerhalb der Modellreihen:

bzw. = Gespräch pausieren, bzw. = Gespräch verbinden.

**Rufnummer wählen**

1. Nehmen Sie den Hörer ab.
2. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie .

**Kontakt anrufen**

1. Nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie .
2. Wählen Sie mit ein Telefonbuch und einen Kontakt aus.  
Bestätigen Sie jeweils mit .

**Anruf pausieren**  
(halten) <sup>1, 2, 3</sup>

1. Pausieren Sie ein laufendes Gespräch mit bzw. .
2. Holen Sie den Anruf bei Bedarf mit bzw. zurück.










**Makeln**  
(eingehendes Zweitgespräch)

1. Holen Sie das eingehende Zweitgespräch mit und heran.  
Das laufende Gespräch wird pausiert.
2. Schalten Sie bei Bedarf mit und zwischen beiden Anrufen hin und her.






**Makeln**  
(ausgehendes Zweitgespräch)

1. Pausieren Sie das laufende Gespräch mit bzw. .
2. Starten Sie einen weiteren Anruf:
  - a) Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie .
  - b) Rufen Sie mit <sup>4</sup> > > einen Kontakt an.
3. Schalten Sie bei Bedarf mit und zwischen beiden Anrufen hin und her.









### Vermitteln (angekündigt)

1. Pausieren Sie das laufende Gespräch mit  bzw. .
2. Bestimmen Sie das Ziel der Vermittlung:
  - a) Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie .
  - b) Rufen Sie mit  >  >  >  den gewünschten Kontakt an.
3. Kündigen Sie den wartenden Anrufer an und vermitteln Sie ihn mit  und . Alternativ legen Sie den Hörer nach der Ankündigung auf.

### Vermitteln (unangekündigt)

1. Drücken Sie im laufenden Gespräch oder bei Anrufeingang .  
Ein bereits laufendes Gespräch wird dadurch pausiert.
2. Bestimmen Sie das Ziel der Vermittlung:
  - a) Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
  - b) Wählen Sie mit  und  >  den gewünschten Kontakt aus.
3. Vermitteln Sie den pausierten Anruf mit .

### Dreierkonferenz starten

1. Rufen Sie einen gewünschten Teilnehmer an oder nehmen Sie seinen Anruf entgegen.
2. Pausieren Sie das laufende Gespräch mit  bzw. .
3. Bestimmen Sie einen weiteren Teilnehmer:
  - a) Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie .
  - b) Rufen Sie mit  >  >  >  den gewünschten Kontakt an.
4. Eröffnen Sie die Konferenz mit .

### Anrufe stellvertretend annehmen

#### Voraussetzungen und Funktionsweise:

- Die angerufene Person und Sie müssen Mitglieder derselben [Rufannahmegruppe](#) sein.
- Mindestens eine Telefontaste muss mit der Funktion [Nebenstelle](#) bzw. [Gruppenpickup](#) belegt sein.
- Nebenstellen-Tasten blinken bei Anrufeingängen für das zugehörige Mitglied der Rufannahmegruppe.
- Die Gruppenpickup-Taste blinkt bei jedem Anrufeingang innerhalb der Gruppe.

Drücken Sie die blinkende Taste, um den Anruf anzunehmen.

- 1 Bei Geräten ohne feste Pause-Taste aktivieren Sie die Funktion am Display.
- 2 UCware belegt [programmierbare Telefontasten](#) standardmäßig mit eigenen Werten. Mitgelieferte Einlege-Etiketten werden dadurch ungültig.
- 3 Belegen Sie beim D335 vorab eine programmierbare Taste als [Halten-Taste](#).
- 4 Bei Geräten ohne feste Telefonbuch-Taste drücken Sie vorab eine beliebige Ziffer.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/tischtelefone/snom/bedienung\\_anruf?rev=1732088259](https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/tischtelefone/snom/bedienung_anruf?rev=1732088259)

Last update: **20.11.2024 07:37**